

CONCH电力调整器 可控硅

产品名称	CONCH电力调整器 可控硅
公司名称	琦勝企業有限公司CONCH ELECTRONIC
价格	.00/个
规格参数	品牌:琦勝CONCH 型号:单相电力调整器SR
公司地址	中国 上海市 上海闵行区梅陇益文路101弄2号楼2205室
联系电话	86 21 54399660

产品详情

品牌 琦勝 CONCH 型号 单相电力调整器 SR
產品型號 :sr 單相 顯示型 / 全功能型

產品介紹 :額定電流區分為75a、100a、125a、150a、225a、300a機種功能區分為顯示型、全功能型 (含顯示通訊偵錯) 機種具有豐富偵錯及保護功能, 以避免周邊設備損毀可選擇相位.零位控制

功能說明:

- 1.全數位化操作顯示功能
- 2.具相序追蹤功能, 故無相序問題
- 3.豐富偵錯及保護功能: 具有電源欠相、保險絲斷線、scr打穿、電熱器斷線檢知功能
- 4.可選擇六種輸入訊號: 0~5v, 1~5v, 0~10v, 1~10v, 0~20ma, 4~20ma
- 5.可設定時間、最大值、最小值設定
- 6.具備輸入命令及散熱片溫度顯示功能

7.可針對不同負載調整加溫特性

8.全功能機種具備通訊及電流顯示功能，可設定過載、輕載及三相

平衡檢知功能，使保護功能更加完善

型號說明		型號說明item explanation			
		s rd2035p – l			
		1 2 3 4 5 6			
1	機種	sr	單相	1 2w	
2	型號	d	顯示型(含顯示)		
		a	全功能型(含顯示通訊)		
3	主電源	2	ac180~260v		
		4	ac340~480v		
4	額定電流	075	75a	fuse選用	80let/100fe
		100	100a		125let/660gh125
		125	125a		160let/100fe*2
		150	150a		180let/660gh100*2
		225	225a		250lmt/280fm
		300	300a		355lmt/350fm
5	控制模式	p	相位控制		
		z	零位控制		
		a	定電流		
		v	定電壓		
		w	定功率		
6	負載型式		電阻性負載		
			電感性負載		

規格說明:主要電源電壓：三相(220、380、440v) ± 15%

50/60hz電源電壓：單相220v額定電流75a，100a，125a，150a，225a，300a控制方式：相位控制/零位控制

(可自行切換)輸入信號：0~5v，1~5v，0~10v，1~10v，0~20ma，4~20ma輸出控制範圍：0

~99%解析度/線性度：0.4%/1%冷卻方式：自然冷卻或風扇強制冷卻環境溫度/溼度：-10~

+50 /90%rh以下耐壓強度：ac2000v/1分鐘(電源端、訊號端及散熱片間)耐雜訊：2kv

5khz絕緣阻抗：20m 以上/500v(電源端、訊號端及散熱片間)外殼材質：abs(ui94v)