# 求购优质高效耐用卧式振动电机 振打器 电机 马达 振动电机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 求购优质高效耐用卧式振动电机 振打器 电机 马达 振动电机 |
| 公司名称 | 河南师范大学(新乡)振动机械厂 |
| 价格 | 2580.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:师大振动<br>产品类型:三相异步电动机<br>型号:YZDK20-6振动电机 |
| 公司地址 | 建设路河师大院内 |
| 联系电话 | 0373-3383120 15036601357 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 师大振动 | 产品类型 | 三相异步电动机 |
| 型号 | YZDK20-6振动电机 | 极数 | 6极 |
| 额定功率 | 1.5kw | 额定电压 | 380（V） |
| 额定转速 | 1000（rpm） | 产品认证 | ISO9001-2000 |
| 应用范围 | 振动机械设备 | | |

师大热线：15090633051（赵）

办公：0373-3328700

邮箱：zhaojuan52122@163.com

yzdk系列通用型振动电机：

该系列振动电机是我公司的主要产品，其整机采用了机壳、机座一体铸造，加强了整机的密封性能其稳固性能优于普通振动电机。在设计时突出了安装时的紧固性，对激振力大的型号采用6孔紧固，很好的克服了振动电机在使用中容易松动的弊病。可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境，是各种振动筛分设备的主要振动源。其特点：激振力大且利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机通用于一般振动机械，如：振动筛分机、振动给料机、振动输送机、振动破碎机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动防闭塞装置等。

振动电机的特点：①激振力与出力配合适当；激振力大；机体强度大；噪音低。
②可按照不同的用途选择振动频率和振幅。③全封闭结构，可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
④可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。⑤只须调整偏心块的夹角，就可无级调整激振力。

⑥维护保养简便。⑦规格齐全，能满足各类振动机械的工作需要

yzdk型振动电机相关技术参数:1、额 定 电 压：380v 2、额 定 频 率：50hz 3、防 护 等 级：ip55
4、允许环境温度：-20℃--40℃ 5、工 作 制：连续

6、绝缘等级：b、f 也可定制特殊参数的振动电机，如特殊电压、特殊安装尺寸等。

yzdk系列电机技术参数及外形安装尺寸：

| 型号 | 最大激振力（n） | 额定功率(kw) | 同步转速(r.p.m) | 安装尺寸(mm) | | | | | 外形尺寸(mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a | b | h | k | ab | bb | hd | g | l | |
| yzdk-30-2 | 30000 | 2.2 | 3000 | 310 | 170 | 160 | 33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 505 | 125 |
| yzdk-30-4 | 30000 | 1.5 | 1500 | 310 | 160 | 160 | 33 | 370 | 240 | 350 | 35 | 540 | 117 |
| yzdk-50-4 | 50000 | 2.2 | | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 40 | 600 | 213 |
| yzdk-75-4 | 75000 | 3.7 | | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 45 | 670 | 348 |
| yzdk-20-6 | 20000 | 1.5 | 1000 | 310 | 170 | 160 | 33 | 370 | 240 | 350 | 35 | 540 | 130 |
| yzdk-30-6 | 30000 | 2.2 | | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 40 | 600 | 235 |
| yzdk-50-6 | 50000 | 3.7 | | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 350 | 465 | 45 | 670 | 350 |
| yzdk-75-6 | 75000 | 5.5 | | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 435 |
| yzdk-100-6 | 100000 | 7.5 | | 440 | 140 | 260 | 45 | 570 | 420 | 580 | 55 | 850 | 510 |
| yzdk-10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 160 | 33 | 370 | 240 | 350 | 35 | 540 | 135 |
| yzdk-20-8 | 20000 | 1.5 | | 350 | 220 | 200 | 39 | 450 | 313 | 425 | 40 | 600 | 242 |
| yzdk-30-8 | 30000 | 2.2 | | 380 | 250 | 220 | 45 | 480 | 250 | 465 | 45 | 670 | 354 |
| yzdk-50-8 | 50000 | 3.7 | | 440 | 280 | 240 | 52 | 570 | 410 | 500 | 47 | 730 | 436 |

说明：

1、按下列要求调整好激振力

1）卸下两端防护罩，旋松两端可调偏心块压紧螺栓。

2）两侧偏心块同向转动，使所需激振力刻度线对准轴两端的基准线，

或用尺子测量两块偏心块的开角距离，使两端开角一致，两台电机开角应相同。

3）旋紧偏心块压紧螺栓，然后安装防护罩。

2、接上电源即可运转，观察转向是否符合要求，否则通过更换电源相序改变转向。

3、电机如在运转中出现不正常现象，如有异常响声、转速上不去，异常发热等，应立即停车检查。

4、电机累计运行100小时内为初期运行，在此期间，每班应对底脚螺栓紧固一次