

5KV绝缘电阻测试仪，绝缘摇表

产品名称	5KV绝缘电阻测试仪，绝缘摇表
公司名称	武汉博朗恒业电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:博朗恒业 型号:BL2672 产地:湖北武汉
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋19层16室
联系电话	027-87408190 13308658238

产品详情

BL2672绝缘电阻测试仪(500V/1000V/2500V/5000V)

概述

我公司生产的BL2672型绝缘电阻测试仪（多功能兆欧表）采用嵌入式工业单片机实时操作系统，超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合，该系列表具有多种电压输出等级（500V、1000V、2500V、5000V）、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

产品特性

- 1、有多种电压输出选择BL2672(500V、1000V、2500V、5000V)，测量电阻量程范围可达0~200G，电阻量程范围可自动转换，并有相应的指示。
- 2、两种方式同步显示绝缘阻值。机械指针采用超薄型张丝结构抗震能力强。机械指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围，点阵液晶屏的采用可指导用户操作仪表并可精确得出测量结果。
- 3、机械表头与液晶屏合二为一。双刻度显示，量程自动转换。彩色刻度易于读识。
- 4、采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强，仪器可自动计算吸收比和极化指数，无须人工干预。
- 5、操作界面友好，各种测量结果具有防掉电功能，可连续存储20次的测量结果。
- 6、仪表产生高压时，有提示音输出。
- 7、内置残留高压放电电路，测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。
- 8、交直流两用，配置可充电池和交流适配器。
- 9、仪表采用便携式设计，便于野外操作。
- 10、高压短路电流 3mA，是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

技术参数

输出电压：DC500V/1000V/2500V/5000V

测量范围：200G

高压短路电流：3mA

精度：5%

工作电源：8节AA型充电电池，外置充电适配器

工作温度及湿度：-10 ~ 40 ，相对湿度85%

保存温度及湿度：-20 ~ 60 ，相对湿度90%

绝缘性能：电路与外壳间电压为1000V DC时，2000M

耐压性能：电路与外壳间电压为2500V AC时，承受1分钟

尺寸：230mm × 190mm × 90mm (L × W × H)

重量：2KG

附件：测试线一套，说明书，合格证，充电适配器,电源线