

宏业专用变频器 专用 宏业

产品名称	宏业专用变频器 专用 宏业
公司名称	温岭市宏业电气设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	应用范围:专用 品牌:宏业 产品系列:HY100
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国镇杭温南路398号二楼
联系电话	86 0576 86417278 18906599829

产品详情

应用范围	专用	品牌	宏业
产品系列	HY100	型号	HY100B3G37R0N0
额定电压	三相AC380 (V)	适配电机功率	37 (kW)
滤波器	内置滤波器	控制方式	V/F开环
供电电压	低压	电源相数	三相
输出电压调节方式	PWM控制	外型	铁壳
营销方式	厂家直销	额定电流	75 (A)
电机容量	45 (KVA)		

hy100系列通用型变频器标准技术特性介绍：

1、输入输出特性 输入电压范围：380/220v ± 15%

输入频率范围：47 ~ 63hz

输出电压范围：0 ~ 额定输入电压

输出频率范围：0 ~ 400hz

2、外围接口特性 可编程数字输入：s1 ~ s6输入

模拟量输入：ai1：0 ~ 10v，ai2：4 ~ 20ma

开路集电极输出：2路多功能输出端子y1，y2输出

继电器输出：2路输出

模拟量输出：1路输出，0 ~ 10v

3、技术性能特性 控制方式：v/f控制spwm

过载能力：恒转矩150%额定电流 60s；风机类120%额定电流 60s

载波频率：0.7k ~ 20khz

4、功能特性 频率设定方式：数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、pid设定等。

内置pid控制功能，可方便构成简易自动化控制系统。

内置简易plc、多段速控制功能：8段速控制。

自动电压调整功能：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定。 提供多达23种故障保护功能：
过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能。

5、功率范围 三相380v/50hz 0.75kw—315kw

单相220v/50hz 0.75kw—7.5kw