

# SUNSTK蓄电池有限公司阳光山特电池

产品名称	SUNSTK蓄电池有限公司阳光山特电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:SUNSTK蓄电池 化学类型:铅酸 产地:广东
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

SUNSTK蓄电池有限公司阳光山特电池

SUNSTK蓄电池质保规则：

期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。

使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电

包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。

运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，

部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。

！

）使用寿命长采用高强度紧装工艺，提高电池装配装度，防止活性物质脱落，提高电池使用寿命。采用增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此6GFM系列=蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25 )。

(2) 自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很少，室温存储半年无需补电。

(3) 维护简单采用特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

(4) 安全性高电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

(5) 洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀，可直接将电池装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

曩(昔)(13) 吴起(17) 出遇故(9) 人,而止(12) 之食(10)。故人曰：“诺，期返而食。”起曰：“待公而食。”故人至暮(1) 不来，起不食待之。明日早，令(2) 人求(14) 故人。故人来，方(3) 与之(4) 食。起之不食(19) 以俟(5) 者，恐(6) 其自食其言也。其为信(11) 若此，宜其能服(15) 三军欤？欲(18) 服三军，非信(8) 不可(7) 也！(16) 羿请不死之药于西王母，羿妻嫦娥窃之奔月，托身于月，是为蟾蜍，而为月精。旧言月中有桂，有蟾蜍。故异书言：月桂高五百丈，下有一人，常斫之，树创随和人，人姓吴，名刚，西河人，学仙有过，摘令伐木。

## 简介

### 关于充电

1、浮充充电时，请用充电电压2.275V/单格（20 时的设定值），进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度有0C以下或40C以上时，有必要对充电电压进行修正，以20C为起点每变化一度，单格电压变化-3mv。2、循环充电时，充电电压以2.40-2.50V/单格（20 时的设定值），进行定电压电压充电。温度在5C以下或35 以上进行充电时，以20 为起点，每变化一度充电电压调整-4mv/单格。

充电初期电流控制在0.25CA以下。

充电量设为放电量的100-120%，但环境温度在5C以下时，设为120-130%。

温度越低（5C以下）充电结束时间越长，温度越高（35C以上）越容易发生充电，所以特别是在循环使用时，在5C ~ 30C内进行充电较好。

为防止过充电尽量安装充电计时器，或自动转换成涓流式充电方式。

充电时电池温度要控制在-15C ~ +40C的范围内。

### 关于放电

放电时请将电池温度控制在-15 -?+50 的范围内。

连续放电电流请控制在3CA以下（H控制在6CA以下）。

放电终止电压依电流的大小而变化，大体如下所述。注意放时，电压不得低于下述电压。

放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。

### 放电电流

#### 放电终止电压

#### 0.2CA未滿

#### 1 . 75CA/单格

0.2CA以上0.5CA未滿

1 . 70CA/单格

0.5CA以上?1.0CA未滿

1 . 55CA/单格

1 . 0CA以上

1 . 30CA/单格

## 安装须知

安装蓄電池时，请务必遵守以下事項：

- 1 . 1不要在密封空间或火的附近安装蓄電池，否则有引发爆炸及火灾的危险。
- 1 . 2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄電池，产生静电时有时会引起爆炸。
- 1 . 3不要在有可能进水的地方安装蓄電池，否则有发生触电、火灾的危险。
- 1 . 4请不要在超过-40? ° C~60? ° C环境下安装蓄電池。
- 1 . 5不要在有粉尘的地方使用蓄電池，否则有可能造成蓄電池短路。
- 1 . 6将蓄電池放进箱内使用时，要注意空气流通。
- 1 . 7不要有粘性或标贴类物体压住上盖，因上盖下面有排气阀，电池内产生的气体将不能逸出。

SUNSTK蓄電池有限公司阳光山特電池SUNSTK蓄電池有限公司阳光山特電池