

# SIEMENS西门子成都授权代理商

产品名称	SIEMENS西门子成都授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	158****1992 158****1992

## 产品详情

SIEMENS西门子成都授权代理商

前提条件：在变频器通电情况下，您可以将变频器的设定上传到

PG或PC中，也可将PG/PC的读取数据到变频器中。前提是您的PG/PC上已配有调试工具Startdrive.

先介绍如何通过

Startdrive对变频器参数上传和下载。

开启

TIA，在项目数中添加新设备并设置好接口。左击选定设备名称，再右键单击，在弹出来的菜单中选择"从设备提交（软件）（U）"，如下图：

挑选提交之后弹出时间轴，全部完成后会在信息窗口提醒成功，如图：

如果要下载离线参数。开启

TIA，左击选定设备名称，再右键单击，在弹出来的菜单中选择“下载到设备（L）”，如下图：

挑选下载后，会弹出如图

5的页面，点击"下载"后，会出现时间轴。假如线下参数没问题，下载成功后，会在信息窗口提醒成功，如图：

下载完成后，能够看见下载完成信息，错误和警示数量。

应用

## SD卡提交/下载参数

G120存储卡可将基本参数写入变频器，或从变频器备份至存储卡，多可储存100个参数组；存储卡适合于批量调节；

将设备参数备份到存储卡上

一键备份

断开变频器的电源。

a. 将空的存储卡插进到变频器上。

b. 随后再次接通变频器的电源。

通电后变频器会将它设定复制到存储卡上。

应用 BOP-2 的操作流程

点击菜单“ EXTRAS ” - “ TO CRD ”，开始传输数据。

将设备参数从存储卡传输到变频器中

自动传输

a. 将存储卡插进到变频器上。

假如存储卡上的数据有效，变频器会选用存储卡上的数据。

BOP-2 的操作流程

点击菜单

“ EXTRAS ” - “ FROM CRD ”，开始传输数据。

等候片刻，直至变频器上每一个

LED 都灭掉。现在可以再次给变频器通电。只有在再次通电后，所做设定才能起效。