

XVM-A 8-6振动电机 0.55KW振动电机

产品名称	XVM-A 8-6振动电机 0.55KW振动电机
公司名称	新乡市德诚电机制造有限公司
价格	550.00/台
规格参数	德诚:XVM-A 8-6振动电
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村北地
联系电话	0373-2878260 13223752530

产品详情

XVM-A 8-6振动电机参数(功率：0.55KW，电压：380V,激振力：8KN，6级振动电机,地脚安装孔尺寸：140mm*170mm)德诚XVM-A10-6振动电机价格优惠，XVM-A振动电机型号规格齐全，现货供应，质保一年，欢迎来电咨询订购。XVM-A系列振动电机简介：

XVM-A系列振动电机是为各类振动机械通用型激振源，振动电机在振动机械上不同的安装组合形式，可产生不同的振动轨迹，从而有效完成各种作业。如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞装置等。广泛应用于电力、建材、钢铁、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等

XVM-A振动电机特点:

- 1、通过调整电机两端两组偏心块的夹角，达到需要的激振力。
- 2、防护罩为冷板一次拉伸、镀锌成型，强度高，密封好。
- 3、用特制O型圈、V型环进行两组密封，阻止粉尘侵入。
- 4、线圈经三道浸漆、烘干程序压装。
- 5、机壳为整体精密铸造，数控加工，同心度强，精密度高。
- 6、使用的专用耐振轴承及其润滑脂是高品质电机的重要保证。

XVM-A振动电机使用条件：

XVM振动电机满足下列条件时，能连续输出额定激振力。

振动加速度：不超过7g (g:重力加速度)

环境温度：不超过40

海拔：不超过1000m

电源频率：50HZ

电压：380v

温升：小于80K（电阻法）

XVM振动电机安装原理图：

XVM振动电机外形及安装尺寸：

XVMA振动电机安装和使用： XVMA振动电机为三相380V 50HZ异步电动机，封闭自冷式、可做水平、倾斜安装。XVMA振动电机在连续工作时，周围空气中不得含有腐蚀性及爆炸性气体，环境温度不得超过40度。将振动电机安装在振动机械上时，振动电机的底脚螺栓必须紧固，每个螺母下必须加平、弹垫圈，振动电机运转初期，由于螺栓、螺母、底座平面间的磨合，会降低紧固力，出现小的松动，故运转初期应将电机的底脚螺栓多次拧紧，开始时每天紧固一次，两周后每周检查紧固一次

XVMA振动电机一般运行4-6个月小检修一次，一年大检修一次。小修时清除机体积尘，检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固，及时清除隐患。大修时应拆开电机，用压缩空气将内外吹净，检查轴承的磨损，更换新的润滑脂。

XVMA振动电机运输过程中或长期闲置时，可能会受潮，使用前应用500V兆欧表检查绕组的绝缘电阻值，应大于0.5M 方能使用，如受潮，需做烘干处理。 XVMA系列振动电机的轴承应定期补充油脂（2#工业锂基脂），一般4-6个月补油一次。待振动电机处于非工作状态用油枪在油嘴处注入。