

柴油发电机组零配件---SX440调压板

产品名称	柴油发电机组零配件---SX440调压板
公司名称	东莞市寮步岁源机电经营部
价格	1.00/个
规格参数	品牌:WM 型号:440
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 三栋数码工业园
联系电话	86 0752 2056568 13825724433

产品详情

品牌	WM	型号	440
产品认证	ISO9001-9004,ISO14000		

名称：稳压板规格：10-110v dc 5a

使用说明书—avr设定 1 频率选择端子(f reQUENCY selection terminals)50 h z 运行 连接50-c 60 h z 运行 连接60-c 2 稳定性选择端子(s tability selection terminals)90kw以下 连接a- c 90kw-550kw连接b- c 550kw以上 连接b-a3励磁中断连接(e xcitation Interruption link)励磁断路器闭合。如不安装此可选件，在辅助接线合内 连接 k 1 - k 2 (avr出厂时k1-k2用一导线连接) 4感应选择 (sensing selection termunals) 连接2-3连接4-5连接6-7二avr连接1 p2 p3发电机励磁电力输入 (220v) 2 xx x为avr励磁电力输出 (x为正xx为负) 3 2 3为avr反馈电压输入 (220v) 1 2为外接电压微调 (无外接微调时连接1 2) 4 s1 s2为并机电流感应输入三avr调整 (出厂时已调整，用户必要时只需作如下调整) 1电压调整 如输出电压不符，顺时针旋转电压调节电位器，输出电压升高；反之则反。2频率设定 将发动机转速调至47hz，顺时针旋转ufro电位器，使指示二极管发光，调回发动机转速即可。

网站标注价格为参考价，产品质量有保证，长年备有大量库存现货，随时要货，随时发快递。全国范围内1-3天可以到达。