

# 柴油发电机组零配件---MX321

产品名称	柴油发电机组零配件---MX321
公司名称	东莞市寮步岁源机电经营部
价格	1.00/个
规格参数	品牌:WM 型号:MX321 产品认证:ISO9000:14000
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 三栋数码工业园
联系电话	86 0752 2056568 13825724433

## 产品详情

品牌	WM	型号	MX321
产品认证	ISO9000:14000		

特性：调压板/稳压板规格：10-110v dc 5a

说明:下详

一.avr设定1.频率选择端子:50hz运行 连接2-360hz运行 连接1-3

2.稳定性选择端子:90kw以下连接a-c90kw-550kw连接b-c550kw以上 连接a-b

3.励磁中断连接:励磁断路器闭合。如不安装此也可选择在辅助接线盒内连接k1-k2（avr出厂时k1-k2用一导线连接）。二.avr连接1.p1 p2 p3永磁发电机三相电力输入2.xx x 为avr励磁电力输出3.6 7 8 为avr三相方均根反馈电压输入（220v）。4.1 2输出电压外部微调（无外接微调时连接1 2）。5.e0 e1电压保护输入（220v）6.u v w 之s1和s2电流限位保护输入，能对任何线间或相间故障电流限位。三.avr调整(出厂时已调整,用户必要时只需作如下调整)1.电压调整:如输出电压不符,顺时针旋转电压调节电位器,输出电压升高;反之则反。2.频率设定:将发动机转速调至47hz,逆时针旋转ufro电位器,使指示二极管发光,调回发动机转速即可。3.过流减励:使发电机在额定功率下,逆时旋转励磁脱扣电位器,使指示二极管发光,再顺时针旋转约5度即可。4 过压保护:逆时针旋转过压调节电位器,使指示二极管发光,再顺时针旋转约5度即可

网站标注价格为参考价，产品质量有保证，长年备有大量库存现货，随时要货，随时发快递。全国范围内1-3天可以到达。