

XVM-A 5-2振动电机 0.40KW振动电机

产品名称	XVM-A 5-2振动电机 0.40KW振动电机
公司名称	新乡市德诚电机制造有限公司
价格	350.00/台
规格参数	德诚:XVM-A 5-2
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村北地
联系电话	0373-2878260 13223752530

产品详情

XVM-A 5-2振动电机参数(功率：0.40KW，电压：380V,激振力：5KN，2级振动电机,地脚安装孔尺寸：120mm*150mm)

德诚XVM-A 5-2振动电机价格优惠，XVM-A振动电机型号规格齐全，现货供应，质保一年，欢迎来电咨询订购。

XVMA系列振动电机是为各类振动机械通用型激振源,振动电机在振动机械上不同的安装组合形式,可产生不同的振动轨迹,从而有效完成各种作业。如振动给料机、振动输送机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞装置等。广泛应用于电力、建材、钢铁、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造等

特点:

- 1、机种丰富,规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
- 2、因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
- 3、振动电机全封闭结构,可在任何无防爆要求粉尘条件下工作。
- 4、电机使用寿命长,轴承寿命2极达5000小时,4、6、8极达成10000小时。
- 5、振动电机只需调节偏心块夹角,就可无级调整激振力。
- 6、可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
- 7、激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。

XVMA振动电机安装和使用： XVMA振动电机为三相380V 50HZ异步电动机，封闭自冷式、可做水平、倾斜安装。XVMA振动电机在连续工作时，周围空气中不得含有腐蚀性及爆炸性气体，环境温度不得

超过40度。将振动电机安装在振动机械上时，振动电机的底脚螺栓必须紧固，每个螺母下必须加平、弹垫圈，振动电机运转初期，由于螺栓、螺母、底座平面间的磨合，会降低紧固力，出现小的松动，故运转初期应将电机的底脚螺栓多次拧紧，开始时每天紧固一次，两周后每周检查紧固一次

XVMA振动电机一般运行4-6个月小检修一次，一年大检修一次。小修时清除机体积尘，检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固，及时清除隐患。大修时应拆开电机，用压缩空气将内外吹净，检查轴承的磨损，更换新的润滑脂。

XVMA振动电机运输过程中或长期闲置时，可能会受潮，使用前应用500V兆欧表检查绕组的绝缘电阻值，应大于0.5M 方能使用，如受潮，需做烘干处理。XVMA系列振动电机的轴承应定期补充油脂（2#工业锂基脂），一般4-6个月补油一次。待振动电机处于非工作状态用油枪在油嘴处注入。

使用条件：

环境温度：不超过40 频率：50赫兹（或60赫兹）

防护等级：IP54，IP55. 海拔：不超过1000米

接法：Y/ 工作方式：连续（SI）

电压：380V(415V，660V，220V)。绝缘等级：B级，F级。

安装方式：任意方式