

bpc8720价格-bpc8730-bfc8130

产品名称	bpc8720价格-bpc8730-bfc8130
公司名称	乐清市海洋王照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市蒲岐镇海洋王大厦
联系电话	86-057727877781 13989865238

产品详情

BPC8720防爆平台灯-BPC8730-bfc8120，bpc8720价格-bpc8730-bfc8130 bpc8720专业防爆灯价格-bfc8120-jw7210，bpc8720价格-jw7623-bfc8120 型号：BPC8720 名称：防爆平台灯
BPC8720：适用于易燃易爆场所及石化装置、海上石油平台、油站油库等特殊场所设施及造船行业作固定照明使用。

一 性能:

优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
采用高强度气体放电灯作光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达10000小时以上。 外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理，耐磨抗腐，防水防尘；精巧的结构设计，扩大了散热空间，减少了温升并提高了光源的使用寿命。
体积小，重量轻，可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。
具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。

二 使用：

根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置，并根据灯具到220V电源的距离，准备好相应长度的三芯电缆线。 将随灯配备的2米三芯电缆线穿过钢管，并固定好灯具。 打开镇流器箱的上盖固定螺钉，旋松镇流器箱的电缆引入的压紧螺母，将灯具电缆线、引入电源电缆线分别穿过压紧螺母引入镇流器箱内。 按照箱内的接线图分别接好灯具和电源引入电缆，合上镇流器箱上盖，拧紧螺钉。再将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。
更换灯泡时，只需将灯具壳体顺时针方向旋转，即可
将灯具壳体与上盖分离，将灯泡取下，换上新灯泡，按相反方向装上灯具即可。
警告：1、严禁带电打开。2、非专业人员不得随意安装电缆线及拆卸灯具。

三 注意：

使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应相应更换镇流器。

当灯具到镇流器的距离超过2米需要更换电缆线。

四 技术参数:

额定电压:220VAC 50Hz

外壳防护:IP65

进线口螺纹:G3/4

引入电缆: 8~ 14mm

外形尺寸: 181 × 265mm

总重量:灯具:3.2Kg 镇流器箱:4.2Kg

五 品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护