

# TOYO东洋铅酸蓄电池6GFM70 12V70AH应急电源

产品名称	TOYO东洋铅酸蓄电池6GFM70 12V70AH应急电源
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TOYO东洋铅酸蓄电池 型号:6GFM70 参数:12V70AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

## 产品详情

### TOYO东洋铅酸蓄电池6GFM70 12V70AH应急电源

我们的优势：我司为多家电源厂家的授权合作商，厂方直接供货，价格优势明显，完美的解决电源方案设计、的渠道，的安装，的售后，在UPS电源方面我们无所不能。

的销售，的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案。

推荐：山特ups电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、蓄電池、德国阳光蓄電池、otp蓄電池提供山特ups报价等,欢迎来电咨询（凡我公司销售的各品牌蓄電池系列24AH以上质保三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年。备注：非人为情况下）制造厂；山特蓄電池（深圳）有限公司

### 6GFM系列蓄電池技术说明书

#### 一、标准：

6GFM系列阀控密封式铅酸蓄電池符合如下标准：

- 1、JIS C 8707-1992 阴极吸收式密封固定型铅酸蓄電池标准
- 2、JB/T 8451-96 中华人民共和国机械行业标准
- 3、YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准

#### 4、DL/T 637-1997 中华人民共和国电力行业标准

### 二、应用范围：

电话交换机 办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统

计算机不间断电源 应急照明

输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

汽车电池及船用起动

### 主要特点；

#### 1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

#### 2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

#### 3、使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

#### 4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

#### 5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

1.UPS的工作环境保证 UPS主机和蓄电池的工作环境应该避免阳光直射，并远离其他辐射热源，工作环境应该保持清洁、阴凉、干燥、通风，避免有害灰尘。为了保护UPS设备安全、保证工作人员人身安全，对UPS的机柜必须进行安全可靠的接地。UPS主机对环境温度要求不算太高，可以工作在0 -30 范围，但UPS蓄电池对环境温度要求较高，UPS蓄电池要求的标准环境温度为25 ，好不要超出15 -30 范围。蓄电池可供使用的容量和使用寿命都与环境温度密切相关，如果环境温度太低，会使蓄电池容量下降，环境温度每下降1 ，其容量大约下降1%。如果长期在高温环境下使用，环境温度每升高10 ，蓄电池使用寿命大约降低一半。安装UPS主机时应注意的事项：(1)虽然目前大多数UPS都具有抗和自动稳压功能，但市电电压的波动范围也应尽量符合UPS对输入电压变化范围的要求。(2)连接UPS的交流配电柜

所使用的开关不宜选用闸刀开关或熔断式熔丝，应该采用空气开关，空气开关具有消弧功能，在负载或UPS短路时响应速度快，并有漏电保护和过热保护等功能。空气开关的容量选用应该适中，开关容量过小会造成供电中断，开关容量过大会造成在过流或负载短路时，起不到保护作用。(3)应按照厂方产品说明书中有关规定，保证UPS所接的相线、中性线、地线符合要求，不能随意改变其相互间的顺序。(4)外接蓄电池组到UPS主机的距离应适当，导线的横截面积应尽量大，以减小线路电能损耗。