

防眩灯nfc9100-nfc9110-bfc8120

产品名称	防眩灯nfc9100-nfc9110-bfc8120
公司名称	乐清市海洋王照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市蒲岐镇海洋王大厦
联系电话	86-057727877781 13989865238

产品详情

顶灯nfc9100-nfc9121-nfc9180,防眩灯nfc9100-nfc9110-bfc8120

灯具nfc9100-jw7210-jw7623, 海洋王灯具nfc9100-jiw5281-bfc8120

NFC9100防眩棚顶灯：适应于加油站、铁路、厂矿、电站等室内外场所固定照明。 型号：NFC9100
名称：防眩棚顶灯 — 性能:

采用高效气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀，无眩光，平均使用寿命在10000小时以上。 采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计，具有抗强力冲击能力。优化的结构设计和高科技表面喷涂技术，防护等级达到IP65，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

A、B两种的配光设计，其中A型为对称配光设计，B型为非对称配光两种型号，可根据不同的现场照明需求进行选择。 独立的腔体结构设计，散热性能好，极大的提高了灯具的寿命；维护方便，简单。结构紧凑、外形美观，安装方便，可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。

二 使用：

NFC9100防眩棚顶灯：根据现场环境和照明需要，确定适当的安装方式。并根据灯具到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~ 10mm三芯电缆线。 吸顶式安装：使用2个M8的膨胀螺钉打在天花板或者M8的普通螺栓固定在支撑梁上；嵌入式安装：直接使用4个M6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔固定灯具。 装好支架后，拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝，并掀开灯壳（吸顶方式，吊顶安装）或者镇流器壳（螺丝固定嵌入式），把三芯电缆穿过防水葛兰接头，对应接在有极性标识的接线座上。注意，请务必将进线电缆使用压线卡锁紧，防止拔脱。嵌入吊顶安装方式，在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。 更换灯泡时，先断开电源，拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝，通过吊链结构，将面板轻吊在灯壳上，即可旋下旧灯泡，换上新灯泡。更换其他电气元件，请打开镇流器腔，即可更换任何电气元件。

三 注意：

安装和维护灯具时，必须先断开电源。 非专业人员不得随意拆卸灯具。使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

四 技术参数:

额定电压:220VAC 50Hz

外壳防护:IP65

应急时间:>30min (70W) >80min (35W)

引入电缆: 8~ 10mm

外形尺寸:300 × 300 × 205mm (灯具) 240 × 202 × 132mm (镇流器箱)

总重量:4.5kg (灯具) 6.2kg (镇流器箱)

五 品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年

,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

适用于加油站、铁路、厂矿、电站等室内外场所固定照明。

型号：NFC9100 名称：防眩棚顶灯