

【BFC8140内场防爆灯】 【温岭海洋王】

产品名称	【BFC8140内场防爆灯】 【温岭海洋王】
公司名称	温岭市海洋王照明工程有限公司
价格	2560.00/套
规格参数	
公司地址	温岭市城西街道北城工业区（温岭市隆盛机械有限公司内）
联系电话	86-057727877783 13989763508

产品详情

【BFC8140内场防爆灯】 【温岭海洋王】 海洋王防爆灯,悬挂防爆灯 型号：BFC8140 名称：内场防爆灯
品牌：海洋王，温岭海洋王 价格：2560元/套

【BFC8140】概述：BFC8140内场防爆灯适用于石化装置、车间和海上石油平台等大范围易燃易爆场所。

一 性能:

【BFC8140】隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作；

【BFC8140】 / 采用高强度气体放电灯做光源，光效高，平均使用寿命达10000小时以上；

【BFC8140】 / 采用棱晶状钢化玻璃，无眩光，能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感；

【BFC8140】 / 采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术，外形美观，安装简便，防雨淋、喷水，灯具外壳永不腐蚀、生锈，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用；

【BFC8140】 / 外壳选用高强度铝合金材料，具有抗强力碰撞和冲击能力。

二 使用:

【BFC8140】1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式，然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线（如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处）；【BFC8140】2、先卸下接线腔上的固定螺钉，拔出接线盒的接线部分；从包装盒内取出密封圈和接头（带紧定螺钉），依次套入电缆；然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处，用压线卡压紧电缆后，并用紧固螺钉固定好，然后拧紧接头，压紧密封圈，并从侧面拧紧紧定螺钉；【BFC8140】3、将第2步的部件旋入钢管，从侧面装上紧定螺钉锁紧，再将灯体沿接线盒的导轨装入，然后拧紧面板上的螺钉；【BFC8140】4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源。【BFC8140】5、更换灯泡时，先切断电源，然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉，用大螺丝刀或其它工具旋松灯

盖6圈，再用手小心将灯盖缓慢卸下，旋下旧灯泡换上新灯泡。

警告：1) 严禁带电打开灯具；2) 拆卸灯盖时，灯盖与灯壳快脱离时小心操作。

三 注意:

【BFC8140】1、安装和维护灯具时，必须切断电源，参考接线图；

【BFC8140】2、使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸；

【BFC8140】3、必须使用本公司配备的电器；【BFC8140】4、更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

四 技术参数:

【BFC8140】额定电压:220VAC 50Hz

【BFC8140】外壳防护:IP65

【BFC8140】进线口螺纹:G3/4

【BFC8140】引入电缆: 8~ 14mm

【BFC8140】外形尺寸:540 × 364 × 192mm

【BFC8140】总重量:11Kg

五.BFC8140内场防爆灯品质保证:

【BFC8140】本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源电器保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

【BFC8140内场防爆灯厂家】【BFC8140内场防爆灯厂家】【BFC8140内场防爆灯】【BFC8140内场防爆灯】