

强光手电JW7300-jw7300b

产品名称	强光手电JW7300-jw7300b
公司名称	乐清市海洋王照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市蒲岐镇海洋王大厦
联系电话	86-057727877781 13989865238

产品详情

强光手电JW7300-jw7300b-sfw6110b，防爆电筒jw7300-jw7210-jw7400 jw7300b海洋王防爆灯-jw7623-bfc8120，jw7300b防爆电筒-jw7621-bpc8720

温岭海洋王供应微型防爆电筒,JW7300微型防爆电筒价格优惠。 JW7300微型防爆电筒：适用于警察、部队和工矿企业及各种野外工作现场作移动照明和信号指示。 一、性能:

JW7300微型防爆电筒：隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全工作。

光源采用特制超高亮度白色LED，可视距离达5000米；具有照明、点动频闪和远距离信号指示功能，连续照明时间不低于10小时。

高能无记忆电池容量大，寿命长，自放电率低，经济环保；LED光源耗能少，使用寿命可达10万小时；进口高硬度合金外壳，确保其能经受强烈冲击；充电时间仅需要4小时。

结构精巧，美观轻盈，可挎在腰间或放在衣袋中携带，操作简单方便；防水及耐高低温、高湿性能好，可在各种恶劣环境和气候条件下使用。

电筒内配置有电池过放、过充及短路保护装置；智能型充电器设有过充、短路保护和充电显示装置。

二 使用:

- 1、JW7300微型防爆电筒：将尾盖顺时针拧紧可实现长明；将尾盖逆时针拧松1/4-1圈，循环按压、松开电筒后端皮盖即可实现点动照明。
- 2、电筒头部中心处为充电插口。充电时，只需将充电器的输出插头对应插入充电插口即可。 3、充电器内置充电保护装置。当充电器输入端接通电源时，指示灯为红色；将充电器输出端插入电筒充电插口时，指示灯变为绿色，表示开始正常充电；电池充满电后，指示灯又转换为红色。
- 4、一次充满电后，可在1年内随时使用；若长期放置不用，每隔半年补充充电5小时左右为佳。
- 5、使用过程中，当电池电量即将耗尽时，电筒的光亮度会急剧减弱，此时应停止使用并进行充电或换上备用电池。

警告: 1、充电或拆卸电筒必须在安全场所进行； 2、每次使用完后应及时进行充电。

三 注意:

- 1、携带或运输时，必须将尾盖逆时针拧松三圈以上，以确保在运输途中电池不会导通。
- 2、在环境温度较高的场所充电或连续放电时，电筒表面略有温升，此属正常现象。
- 3、电筒头部为敞开式，应尽量避免泥沙及其它异物堵塞，影响充电和照明；在腐蚀性环境或海水中使用后应立即揩拭表面。

四 技术参数:

额定电压:DC3.7V

额定容量:2Ah

光源 (LED) :平均使用寿命： 100000h

连续放电时间:10 h

电池充电时间:5h

电池使用寿命:500 (循环)

外形尺寸:25.5 × 120.5mm

重量:0.129kg

五 品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年

,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护. 型号: JW7300

名称: 微型防爆电筒