

0.6/1KV电缆附件产品

产品名称	0.6/1KV电缆附件产品
公司名称	南京中科英华新材料有限公司
价格	40.00/个
规格参数	品牌:CIAC 型号:TYS-1 额定电压:1K(V)
公司地址	南京市玄武区蒋王庙10号
联系电话	025-85551949 13951937887

产品详情

品牌	CIAC	型号	TYS-1
额定电压	1K(V)		

0.6/1kv热缩型电缆附件产品主要应用于1kv电缆终端和中间连接的绝缘接续处理，根据电缆芯数分为单芯、二芯、三芯、四芯、五芯，通过选择芯数、截面积（型号），满足不同电缆的绝缘防护要求。该产品具有体积小、重量轻、安装费那个便，运行可靠等特点

产品电性能指标通过标准jb8144,参照iec60502gb—12706。

产品电性能指标

产品名称	试验项目	标准要求	试验结果	结论
1kv终端及中间连接	1min工频耐压试验	4kv,1min不闪络、不击穿	4kv,1min未闪络、未击穿	通过
	恒压负荷循环实验（3次循环）	1.5kv,5h加热，3h冷却，加热时导体温度75	未闪络、未击穿	
	4h工频耐压试验	2.4kv，4h不闪络、不击穿	2.4kv，4h未闪络、未击穿	通过

安装程序

1、剥除电缆外护套：量取电缆拉伸长度600mm，剥除电缆外护层。留50mm铠装，剥除550mm的铠装及内垫层。

2、安装指套：分开线芯，将指套牢牢套在根部，然后从中间向两端加热，使其完全收缩。（注：若是（3+1）芯、（4+1）芯、（3+2）芯电缆，则应先在地线端套入两根或一根垫管，加热收缩后再套入指套。）

3、安装端子：在线芯末端量取端子孔深加5mm长度，剥除线芯绝缘，然后压按端子，用锉刀或砂纸抛光端子表面，擦拭干净。

安装绝缘管：清洁线芯绝缘表面和指套，套入绝缘管，使绝缘管的下端搭接指套根部，上端包住端子的压痕，然后由下向上加热，直至绝缘管完全收缩。