

# 多通道腐蚀速度检测仪 慧腾牌

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 多通道腐蚀速度检测仪 慧腾牌                |
| 公司名称 | 大庆市汇通无损检测技术服务有限公司             |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 品牌:慧腾牌<br>型号:HT-800<br>类型:便携式 |
| 公司地址 | 中国 黑龙江 大庆市 大庆市东风新村经六街4-3楼     |
| 联系电话 | 086-04595328228 13069656582   |

## 产品详情

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 品牌   | 慧腾牌        | 型号   | HT-800   |
| 类型   | 便携式        | 测量范围 | 腐蚀速度     |
| 测量对象 | 腐蚀速度       | 测量精度 | 0.1      |
| 电压   | 9.6 (v)    | 分辨率  | 0.2      |
| 尺寸   | 35*36 (mm) | 重量   | 3.5 (kg) |
| 电源   | 220        |      |          |

主要性能及技术指标 ht800多通道快速腐蚀检测仪内置四个测量通道，可同时测量四个不同的体系，具有易于携带、操作简便、测量迅速、显示结果直观等特点，既可以进行手动测量又可将仪器安装在现场进行定时自动测量；本仪器还具有时间、日期设置功能，可将本次实验的时间、日期存储起来。同时为用户提供大的flash存储空间，最多可存储2000组，flash存储器保证在断电后数据仍然保存，为现场应用提供了方便。通讯部分采用rs232/485接口，测量数据最后通过专用软件自动上传到pc机/笔记本电脑，进行数据处理并以图形方式在pc机上显示介质电阻，极化电阻，腐蚀速率等。用于实时监测腐蚀状态变化。测量通道：4个输入阻抗： $1 \times 10^{11}$  ecorr测量范围： $\pm 2000\text{mv}$ ?腐蚀速度测量范围： $1 \times 10^{-4} \sim 10\text{mm/a}$ 绝对测量精度： $\pm 5\%$ ?极化电阻rp测量范围： $5 \sim 1\text{m}$ ?介质电阻rs测量范围： $10 \sim 500\text{k}$ ?定时自动测量：用户可设置的测量间隔1~255小时，可存储数据2000组?测量误差：误差小于10%?实时钟误差： $\pm 1$ 分钟/年(自带电池) 电源：220vac(4节镍氢充电电池)?工作温度： $-10^\circ\text{c} \sim 50^\circ\text{c}$ ，相对湿度： $80\%\text{rh}$ 仪器体积：30cm(宽)×26cm(深)×12.5cm(高) 仪器重量：3kg适用范围本仪器广泛适用于油气田、石化、化工、建筑、地下管线等现场腐蚀速度的检测与监测，与现场挂片实验相比可得到更全面、更迅捷的腐蚀与腐蚀控制信息；腐蚀防护对策的评价；室内缓蚀药剂的评定与筛选等。

仪器配置? ht800测量主机1台? 测量探头1支?数据通讯与数据处理计算机软件安装盘 1张?模拟测量体系1组