

# 全新济柴发电机组济南柴油机

产品名称	全新济柴发电机组济南柴油机
公司名称	深圳市精工达科技有限公司长沙分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:济柴 型号:Z12V190B 输出功率:800 ( KW )
公司地址	长沙市雨花区和平村天雁大酒店旁门面6号商铺
联系电话	13548699002

## 产品详情

品牌	济柴	型号	Z12V190B
输出功率	800 ( KW )	额定电流	1000 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	24 ( V )		

公司主营：柴油发电机组销售、租赁、维修、保养等

我司长期库存大量二手发电机组，供客户租赁使用。拥有经验长达十几年的专业维修师傅为你解决用电困难

租赁：本公司向客户提供最优质的柴油发电机组租赁，规格齐全,功率从50kw-2000kw随时为用户提供不同功率的备用发电机出租,电力供应充足，为各项工地施工、超市、工厂、铁路等临时救急用电之首选。

主要类型有：静音性、普通型、电站型原装进口柴油发电机组租赁。功率范围：50kw-2000kw。

专业技术人员现场安装、调试、维护、保养发电机，提供专业电工值守，根据用户需要提供24小时发

销售：本公司销售发电机组功率范围50kw-2000kw。

维修保养：

发电机组保养维护（一）保修条款： 机组整机：质量保修期一年或1000运行小时内（以先到者为准）。 机组大件：发动机缸体,曲轴,凸轮轴及连杆四大件保修三年或10000小时。 在保修期内免费更换零件；免费终身提供技术服务，免费培训相关的技术操作人员。 保修期内设备使用过程中出现故障,在接到用户故障信息后，我公司将及时派人及时处理，在深圳市范围内1小时内响应，2小时到达用户现场排除故障，保证设备的正常运作。 我公司更提供终身维护及免费技术支持与咨询。（二）操作事项：操作发电机步骤：准备：确保水箱、油箱有足够水和机油，蓄电池有充足的电。开机：检查怠速(idle)运转(run)杆是否在运转(run)上。按下起动(crank)按钮,并且同时将运转杆(run)拨到起动(start)位。空载运行约定3

—5分钟后，才可带负载运行停机:卸下负载后要空载运行3—5分钟，以使润滑油和冷却水带走燃烧室、主轴承、曲轴的热量操作注意事项：保持机房清洁干净及空气流通。当注入柴油时,请先作沉淀及过滤处理,以确保发电机能发挥其最高性能。(柴油须用0号柴油) 润滑油需用api cd级以上,符合sae 15wg-40标准,例如esso xd-3 15w-40号。冷却水之水质需避免使用含高矿物成份之水份,如有需要,可注入蒸馏水,并加入适量dca4防锈水。 电池水平面应高过电池板顶2cm,缺少时需以蒸馏水补充,而不可用电池原液(稀硫酸)。每半个月带负载运行机组半小时或以上,以确保机组和蓄电池在正常后备状态。发电机运行过程注意事项：\*不要长时间超负荷运行。\*停机前须空载冷却运行3—5分钟。\*经常监测油压和水温，若油压或水温不符合要求，要立即停机。\*注意：低水温（低于60℃）或高水温 高于是100℃地连续运行都会有害机器。\*若有高水温情况出现，可降低负载，或清洗水箱，增加通风等来改善。\*多数故障都有其前兆，平时要多看、多听，注意性能、声音等变化，以判断是否有必要进行维修保养。一些平时需注意的变化有：发动机不着火、功率不足、机油消耗增多、震动、柴油消耗增多、不正常的声音、运行中水温、油压的突变、柴油、机油或冷却水泄漏、冒黑烟。（三）维护事项：当发电机组使用一段时间后，就必须对机油、冷却水和易损零部件进行更换，更换零部件最好按照原配置要求，不要随意替代，以免影响发电机组的正常运行，甚至缩短发电机组的使用寿命。本公司提供充足的原装备件，价格优于市场供应。本公司亦可与客户签定长期维修协议，提供安全、快捷的维修服务。

客户应当遵照以下维修保养时间表对发电机组进行维修保养。

a—检查（每日工作）	b—检查	c—检查
1.检查操作人员报告表。2.检查机器之一油量—水箱水位。3.检查机器有否损坏，漏油，漏水，皮带有否松脱和机器有否不正常声音。每星期工作：1.重复每日工作。2.检查及清洁风格。	1.重复a检查。2.更换机油。3.更换所有过滤器。4.检查冷却系统—检查水箱dca是否足够，如发现不足够，加填dca。5.清洁机身及排气喉。	1.重复a+b检查2.调校气门及喷油咀的行程。每1500小时或13个月
	每250小时或6个月	
d—检查	全机修理	其他
小修以下各配件：1.喷油咀及pt油泵2.涡轮增压器3.(压缩泵)4.冷却水泵5.空气冷却器6.气缸头（进，排气门和气门导管，气门座。）7.清洁冷却系统 每4500小时或二年	大修机器：1.重复d检查。2.更换活塞环。3.检查活塞损耗情况。4.更换主轴瓦。5.检查或更换缸套。6.更换曲轴瓦。7.清洁水箱。8.清洁机身及其他配件 每9000—10000小时或4—6年	其他配件：1.充电器。2.电球。3.发动器。4.电池。5.其他电器

全新、二手柴油发电机组出租、销售、维修

英国珀金斯（劳斯莱斯）	东风康明斯	韩国斗山大宇
-------------	-------	--------

上海帕欧	重庆康明斯	道依茨100kw	进口
进口康明斯1000kw	进口康明斯发动机800kw	巨友	上柴200kw
康明斯1120kw	上柴350kw	潍柴125kw	潍柴375kw-
沃尔沃260kw	沃尔沃	济柴1120kw	康明斯250k
康明斯275kw	康明斯500kw	康明斯800kw	康明斯1100