

Heraeus磁控管80112419

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Heraeus磁控管80112419 |
| 公司名称 | 深圳市曠宏泰科技有限公司 |
| 价格 | 16000.00/对 |
| 规格参数 | Heraeu:80112419 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区 |
| 联系电话 | 1369-9763494 13699763494 |

产品详情

辐深FUSION F600S 磁控管80112419安装:

注意：FUSION UV磁控管80112419为高压组件。电源被切断后，这些组件仍存留有一定的电量。为了确保安全，建议采用行业安全惯例，在拆除辐射器外罩前，应使用绝缘工具将J10触点（Pin1-6至Pin7，地面）进行物理性短接。

通过拆下电缆馈电线，滑回PVC套管，将FUSION UV灯磁控管80112419上的灯丝变压器接线断开。拆下灯丝端接螺丝。

拆下灯丝变压器支架及空气压腔

拆下将磁控管80112419固定到铸件上的四（4）个紧固件。抬离波导组件并将其倒置放在一个清洁地方的木凳上，离开任何磁性材料至少5英寸（铁、钢等）。

使用相应固件，安装无极灯磁控管80112419，并固定到铸件上。

按照所示顺序(对角)手动拧紧磁控管80112419紧固器。后使用扭矩控制螺丝刀顺序拧紧。

安装灯丝变压器支架。按装空气压腔。

重新将灯比变压器的电缆连接至磁控管80112419导线，使用扭矩控制螺丝刀将终端螺丝拧紧在终端螺丝上重新定位PVC管，并安装缆线夹。

辐深FUSION UV系统配件型号

FUSION UV灯管558474D / FUSION UV灯管558472H / FUSION UV灯管558477V ; FUSION UV机磁控管234323/554173/80112419 ; FUSION I600M反射罩581683 276093 ; FUSION F600S屏蔽网581742 019714 ; FUSION I600M光敏电阻255063 ; FUSION I600M风压开关26079 ; FUSION F600S电容596511 ; FUSION P600M整流桥213641 592981 ; FUSION I600M灯丝变压器36505 ; FUSION P600M高压变压器215111 ; FUSION UV 探头79961 ;

FUSION UV机磁控管冷却要求:

要确保灯管正常运行，需要对UV机磁控管及灯管进行适当冷却。来自风扇的冷却空气通过无极灯磁控管散热片，进入灯具罩壳内。空气气流在该点分成两路：一路为：气体通过辐射气外罩通风孔排出；另一路为：通过反射罩冷却孔进入空腔。该气流将对灯管进行冷却，并通过射频屏蔽网排出。

辐深FUSION磁控管包装要求:

应采用辐深原厂运输箱。无极灯磁控管必须用双层箱子进行包装：

将FUSION磁控管80112419包在三层“气泡塑料纸”或等效包装材料中，将无极灯磁控管80112419放入箱中并加入松散的泡沫聚苯乙烯填充物。将此内箱放入一个外箱中，在内箱的四周放上松散的泡沫聚苯乙烯填充物。