

# 上海嘉定 24V3PZS345 英国霍克 (HAWKER) 蓄电池 24V345AH工业电池

产品名称	上海嘉定 24V3PZS345 英国霍克 (HAWKER) 蓄电池 24V345AH工业电池
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	容量:24V345AH 型号:3PZS345 品牌:HAWKER 霍克电池
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

### 描述

Hawker Perfect

Plus动力电池为所有工业卡车操作提供水平的动力和可靠性，从低容量负载的简单应用到重型多班工作。

Hawker Perfect Plus提供更高的放电效率，这是通过在正极板结构中使用先进组件来实现的。根据电池盒中可用的容量优化了极板的尺寸，并改进了正极板的填充过程。

所有这些技术改进都使电池容量增加，同时保持相同的外部尺寸。该系列处于技术水平，并提供非常的效率。该系列提供 DIN 和 BS 系列，符合 DIN/EN 60254 和 IEC 254-2 标准的尺寸。

# HAWKER PERFECT PLUS ?????

无论在哪里需要动力电池或充电器，EnerSys 都能提供完美的解决方案。

豪客品牌的电池系列、匹配的充电器和电池管理系统在苛刻的操作条件下提供持续、无故障和经济的性能。

Hawker Motive Power 隶属于全球工业电池 EnerSys。它使您可以自由地为您的中型到重型叉车应用选择佳功率、性能和减少维护。

主要用途：

适用于电动叉车、电动搬运车、电动堆车、电动托盘车、隧道/地铁机车、公路车辆等深循环直流供电设备。我公司可根据需要设计新型电池和自动注液系统用户。

规格

~~电池循环寿命~~

~~通过极板的深循环电池~~

叉车电瓶的日常保养

## 1. 日常检查

### 1)、电解质水平：

每周检查酸液位（如果电池在温下工作，需要每 3 天加注蒸馏水或去离子水）。如果电解液液位过低，可能会导致电池极板损坏，缩短电池使用寿命等问题。液位检查方法：打开排气盖，如果电解液低于排气盖顶部，说明电解液液位过低，需要加蒸馏水或去离子水，如果电解液平行或于排气盖,这是正确的位置)

### 2)、连接器、连接线和盖帽：

必须检查连接器极柱连接处和引出线之间是否有腐蚀，还要检查盖子是否有变形情况或过热问题。3)、外观：

电池外部脏了会引起爬电，必须保持电池表面清洁干燥。

## 2、维护：

### 1)、补水：

根据电解液液位加蒸馏水或去离子水，蒸馏水不要加太多以免耽误加注时间，蒸馏水过多会导致比重降低，电解液溢出，腐蚀金属盒和电缆，并影响电池的使用寿命和爬电。2)、充电：

充电时有气体，所以需要保持通风的环境，不要有裸光。充电产生的氧气和酸性气体会影响周围环境。

拔出充电插头会产生电弧，请断开充电器的开关，然后拔出插头。充电完成后氢气较多，不允许裸光。

### 3).均衡收费：

电池每月需要进行一次均衡充电（即充电电流小但充电时间长），以保持电池的容量和较长的使用寿命。

#### 均衡电荷的方法：

先按规律给电池充电，充电完成后，按下均衡充电开关，连续充电24-36小时。在均衡充电过程中，需要记录每节单体电池的电压、密度和温度，均衡充电完成后，需要按照使用说明书调整电解液的密度和液位。4），连接器，引线，

帽的维护：必须由工程师操作。

### 5)、清洁：

电池应保持表面清洁，如果表面有脏东西会导致短路，也会导致端子和连接器被腐蚀。请用湿布清洁电池，以免产生静电。如果金属盒底部没有漏液孔，请避免用水清洗电池，以免水过多腐蚀金属盒，如果有是金属盒底部的漏液孔，可以用水清洗电池。

### 3、储存：

#### 1)、存放地点：

不要让电池短路，雨后会造成短路，必须将电池放在露天和阴凉处。

#### 2)、废旧电池：

用过的电池还有容量，请按照储存方法妥善保管电池。

### 4、电解液的操作

#### 1)、检查密度：

使用吸入密度测量检查密度，不要将电解液从电池中溢出，并确保穿上保护布。2)、其他操作：

应咨询工程师，尤其是加注电解液时3)、电解液泄漏：

当电池发生翻转或损坏时需要紧急处理。