

标准型数字会议系统中央控制器

产品名称	标准型数字会议系统中央控制器
公司名称	济南易通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:其他公共广播系统 品牌:博世Bosch 型号:LBB3500/05
公司地址	山东省济南市历城区花园路186号院内西楼301室
联系电话	82352377

产品详情

类型	其他公共广播系统	品牌	博世Bosch
型号	LBB 3500/05		

本控制器可以自由放置在台面上或装入标准化的19”机架。内置的电源除了为本机供电外，还可向外部连接的dcn设备提供电源。最多可以推动90台发言设备(此处以耗电系数(pcf)为1的设备为计算单位。

控制能力达到240台发言设备。包括代表机，主席机，译员台，双音频接口器，多功能连接器。控制分配设备的数量不受限制。分配设备包括音频媒体接口器，数据分配卡，电子通道选择器。30个高质量的数字声道的数字音频控制和处理，可以用于发言，传译，分配等目的。本机还提供4个分立的通讯信道。为代表和主席的扬声器进行自动音频均衡处理。10个64k字节数据信道的控制和处理。适应各种会议形势的基本话筒管理功能。有3种工作状态：-“Open”：话筒键控制请求发言的登记(自动)。-“override”：话筒键控制，对正在运行的话筒越权运行(fifo)。-“voice”：口声启动话筒。对每种工作状态都可以选1，2，或4个话筒同时启用。提供基本的表决功能，用它可以进行议会式表决。代表可以选“出席”，“赞成”，“反对”，“弃权”。主席可以发起，结束，中断表决。最终结果可以显示在大厅显示器上和代表/主席机的lcd屏上。基本的同声传译功能，最多11个翻译声道，以及发言原语种声道。

控制器和指示器

电源开关及led指示“active microphone”键及3个黄色led指示，用以选择可以同时启动的话筒的最大数量1，2或4)。“话筒状态”键及相伴的3个led指示，用以选择工作状态(open，override或voice)。均衡器键及2个led指示器，指示on(工作)(绿灯)或busy(占用)(红灯)；还有一个开关，用以启动自动音频均衡调整。扬声器音调旋钮，用以调节高音和低音。音量控制旋钮

互相的连接

3个输出的干线电缆插座，用于连接发言，分配，和翻译设备，同时提供电源。每个插座都有防短路保护(3x6芯圆形插座)。3个指示器，指示干线超载(红led)。2个平衡线路输入插座(莲花形插座)，用于连接发

言输入。平衡 / 非平衡线路输出插座(莲花形插座), 用于将发言分配到公共广播系统中。磁带 / 卡式录音机输入和输出(莲花形插座) o 欧洲标准电源插座及保险丝, 含相配套的电源电缆(1.7m)。维修用的诊断插座(9芯d制插座)。