

# 多CCU数字会议系统中央控制

产品名称	多CCU数字会议系统中央控制
公司名称	济南易通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:其他公共广播系统 品牌:博世Bosch 型号:LBB3500/35
公司地址	山东省济南市历城区花园路186号院内西楼301室
联系电话	82352377

## 产品详情

类型	其他公共广播系统	品牌	博世Bosch
型号	LBB 3500/35		

lbb3500/35的功能与lbb3500/15中央控制装置(ccu)完全相同，均用于扩展dcn系统的容量。该装置设计用于要求使用240个与会单元以上的场合。多ccu系统由一个单独的专用pc机(计算机)进行控制，该pc机装有多ccu软件(lbb3586)并配置有lbb 3511/00pc卡。所有多ccu装置与lbb 3511 / 00pc卡均通过一条闭环同轴电缆进行互连。

假如将来需要扩展的话，只要增加新的多ccu便可将系统容量进一步扩展240个与会单元。如果当前的与会单元少于240个，则可以采用单ccu(单一中央控制装置)的模式使用lbb3500/15ccu相同。利用前面盘开关可以改变工作模式，这种灵活性意味着它可以满足任何会议的要求。

当采用单ccu模式时，lbb 3500/35与lbb 3500/15 ccu的功能完全相同。当采用多ccu模式时所具有的特殊功能如下：

可以互连多达8个多ccu，从而可以使dcn系统互连的与会单元数量达到1500个可以采用单ccu或多ccu模式工作内装电源可以为多ccu以及外连dcn设备提供电源。每个ccu可以驱动90个pcf工装置每个ccu可以控制多达240个与会单元各ccu均带有调整与会单元扬声器通道频响的自动音频均衡器具有2种基本的话筒工作模式：-“开”：利用要求发言登记方式进行话筒键控制-“超控”：利用超控正在使用中的话筒方式进行话筒键控制各话筒工作模式可以分别允许1、2或4只话筒同时进行工作具有基本的议会投票控制功能。代表们可以登录“出席”、“反对”、“弃权”。最后结果也可以在会场显示器或与会单元的发光二极管屏幕上显示。包括会议使用语言在内共有11个翻译通道用于基本的同声翻译。当多ccu与运行dcn软件的pc机相连时，可以使功能得到扩展。

控制部件与指示器：

电源开关带有绿色发光二极管指示器“工作中话筒”钮带有3个黄色发光二极管指示器，用以选择单一工

作状态下有可能同时使用的代表话筒数量(1、2或4个)“ 话筒模式 ” 钮带有3个黄色发光二极管指示器用以选择在单ccu系统中话筒的工作模式(开、超控或发言)均衡器钮带有2个发光二极管指示器用以指示“ 开 ” (绿色)或“ 忙 ” (红色)，另外还带有一个开关用于自动音频均衡调整扬声器声调控制旋钮用于低音和高音调整带有扬声器音量控制旋钮选择单ccu或多ccu工作模式的开关带有错误指示(只有在单ccu工作状态下起作用)

## 互相的连接

3个输出的干线电缆插座，用于连接发言，分配，和翻译设备，同时提供电源。每个插座都有防短路保护(3x6芯圆形插座)。2个背板bnc接插可供其它多ccu和多ccu计算机作为输入和输出之回路连接。3个指示器，指示干线超载(红led)。2个平衡线路输入插座(莲花形插座)，用于连接发言输入。平衡 / 非平衡线路输出插座(莲花形插座)，用于将发言分配到公共广播系统中。磁带 / 卡式录音机输入和输出(莲花形插座)。欧洲标准电源插座及保险丝，含相配套的电源电缆(1 . 7m)。维修用的诊断插座(9芯d制插座)。