

带电压反馈的三相输入直流电机调速器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 带电压反馈的三相输入直流电机调速器 |
| 公司名称 | 张家港市天晴电子制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天晴电子 型号:KZS3C-G-E 产品别名:直流电机速度控制器 |
| 公司地址 | 中国 江苏 张家港市 张家港市经济开发区南区 (塘市) 金港大道至沿江高速入口500米西侧 |
| 联系电话 | 86 0512 58599670 13906246518 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------------------|------|-----------|
| 品牌 | 天晴电子 | 型号 | KZS3C-G-E |
| 产品别名 | 直流电机速度控制器 | 产品用途 | 直流电机的无级调速 |
| 种类 | 管材挤出机 | 螺杆数 | 双螺杆 |
| 电动机功率 | 7.5KW-37KW (kw) | | |

kzs3c-g-e 440v/25a-100a系列可控硅直流调速装置电压反馈型,可控制z2, z3, z4系列直流电动机, 并且其主直流电机不带测速发电机的情况下,以实现单机及多机联动的无级调速。适用于机床, 电工, 造纸, 化工, 印染, 塑料等机械制造行业。 本产品的主控部分线路相仿于德国西门子simoreg.k系列,主回路采用三相全控桥式电路, 控制回路采用由电流内环和速度外环组成的双闭环控制系统, 具有良好的动态和静态指标。

调速范围:电势反馈1:30; 调速精度:电势反馈5%; 该产品的保护系统设有逆相, 电网欠压, 失磁和过电流, 并有与之相对应的显示和报警; 起动环节设有给定积分器以满足各种机械的起动要求。

选配件: 1/励磁变压器220v/195v,5a,8.5a(用于励磁电压为180v的电机上);

2/同步给定板tb-1(用于需要两台电机同步运行时作给定信号的提供).

本系列产品有以下规格:

型号 规格直流输出励磁输出直流电机功率整机重量外型尺寸

kzs3c-g-e440v/25a 0-440v/25a 180v/5a 7.5kw9.8kg 340x230x230

kzs3c-g-e440v/35a 0-440v/40a 180v/5a 15kw9.8kg 340x230x230

kzs3c-g-e 440v/55a 0-440v/55a 180v/6a 18.5kw9.8kg 340x230x230

kzs3c-g-e 440v/70a 0-440v/70a 180v/6a 22kw9.8kg 340x230x230

kzs3c-g-e 440v/90a 0-440v/100a180v/8a 30-37kw9.8kg 340x230x230

| | |
|------|------------------------------|
| 价格说明 | 来电查询;批量可享配套价. |
| 产品数量 | 现货供应;批量可合同预订. |
| 包装说明 | 纸箱包装. |
| 产品规格 | kzs3c-g-e 440v/25a-100a直流调速器 |