

诺蒂菲尔JTF-YW-FSP-851TC智能烟温复合式火灾探测器

产品名称	诺蒂菲尔JTF-YW-FSP-851TC智能烟温复合式火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:YW-FSP-851TC 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

诺蒂菲尔JTF-YW-FSP-851TC智能烟温复合式火灾探测器

一，技术条件

直径：104mm（4.1英寸）-带底座

高度：51mm（2.0英寸）-带底座

重量；147g（5.2盎司）

工作温度范围：-10 至55（GB）；0 至38（UL）

工作湿度范围：10%至95%RH（GB）；10%至93%RH（UL）相对湿度,无凝结

电压范围：15至32VDC

静态电流：300A@24VDC（每5秒通讯一次并闪亮LED）

大报警电流（LED亮）：6.5mA@24VDC

执行标准：GB4715-2005 & GB4716-2005；UL268 & UL521

产品类别：A2

认证标志：CCC

二，接线指导

所有的接线安装必须符合国家及地方的有效法规、标准。导线规格的粗细应适当，连接探测器以及辅助装置的导线应有色彩标识，以免接错线

。不恰当的连接将导致在发生火灾时探测器不能正确地反应。警告：

安装探测器之前，切断回路的电源。

三，安装

- 1) 按图1接线所示，连接好探测器底座上的所有接线。
- 2) 按图2所示，将探测器的十进制编码开关拨至预定的地址号。
- 3) 将探测器插入底座，并顺时针旋转探测器直至其落入底座卡槽中。
- 4) 所有探测器安装完毕后向系统供电并启动通讯回路。
- 5) 按照本说明“测试”一节对探测器进行测试。

警告：防尘罩可以有效地限制灰尘进入探测器的测量室，故运输期间所有探测器必须始终盖上防尘罩。然而防尘罩却不可能彻底杜绝空气中的浮尘粒进入探测器。因此，建议在土建施工、装修或其他会产生灰尘的活动开始以前卸下探测器。