

Notifier诺蒂菲尔智能型手报按钮J-SAP-M-M500KC

产品名称	Notifier诺蒂菲尔智能型手报按钮J-SAP-M-M500KC
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:诺蒂菲尔 型号:SAP-M-M500KC 产地:西安
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

Notifier诺蒂菲尔智能型手报按钮J-SAP-M-M500KC

一，安装条件

J-SAP-M-M500KC 手动报警按钮可以安装于正常的室内环境中。它不能用在室外或危险的场合（如果在这些地方使用，有关产品建议请找你的供应商。）

嵌入式：应选用标准的 86 x 86mm² 的预埋盒。水平安装孔距 60mm。

二，安装

在完成所有必要的导线极性、电路通路和绝缘检查前，不能将电路导线连接到该手动报警按钮、其它现场装置或控制器上，或者给系统的任一部分加电。所有接线必须符合有关地方和国家法规和标准。

1. 在选定的安装盒里完成现场接线，注意保持所提供的屏蔽的连续性。
2. 按照图1所示方法取下测试钥匙。
3. 按照图2所示方法卸下前盖，注意勿将玻璃片脱落，取下玻璃片。
4. 按照指定的工程图纸设置手动报警按钮的地址，一般用平头刀状起子在001 - 159间将拨码开关旋转到指定号码。但根据配套控制器的需要，大可旋转至159号码（左边的

拨码盘为十位数，右边的拨码盘为个位数）。（见图3）
（注：控制器将出厂时设置的地址000识别为故障状况。）

5. 按如下方式将手动报警按钮的接线端子用两根导线连接到安装盒端子：

通讯回路正线“+”：2（+）

通讯回路负线“-”：1（-）

6. 将手动报警按钮固定在安装盒内，固定好所有电缆，预留足够的空隙。在手动报警按钮前部放好玻璃，并盖好前盖。

三，接线示意图：