

moto摩托罗拉EVX261数字对讲机

产品名称	moto摩托罗拉EVX261数字对讲机
公司名称	华安捷讯（北京）电讯器材销售有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:EVX261 频率:403-470MHz
公司地址	北京市丰台区榴乡路首开石榴派大厦二单元303
联系电话	010-67045099 18611670864

产品详情

moto摩托罗拉EVX261数字对讲机一般特性16个信道/1个分组2个可编程按键 安全特性：- 单独工作人员告警- 紧急告警 使用通用电池系统 多种扫描选择 内置 VOX（需与 VOX 配件搭配使用） moto摩托罗拉EVX261数字对讲机支持模拟和数字两种模式，特别适合模拟/数字混合设备用户使用。EVX-261[对讲机](#)

具有更广泛的互操作性，可提MDC1200、DTMF、DTMF、2-Tone或5-Tone等丰富的信令选择以及语音反转加密功能。在数字模式下，EVX-261对讲机可提供噪声消除功能，让您尽享清晰、响亮的通信。摩托罗拉EVX-261数字对讲机参数：

一般规格

频率范围	VHF D0:136-174 MHz ;UHF G6:403-470MHz
尺寸(长x宽x高)	109.2x58.4x32.3 毫米，带FNB-V133L-UN
重量(近似值)	281克(带FNB-V133L-UNI、天线和皮带扣) 330克(带FNB-V134LHUNI 天线和皮带扣)
显示屏	无
信道间隔	25*/12.5 kHz
信道数量	16
可编程按键	2
电池续航时间	FNB-V133U:98个小时(数字)8.1个小时(模拟) (省电模式下为5-5-90工作循环) FNB-V134LI:17.0个小时(数字) 14.0个小时(模拟) FNB-V133L:9.3个小时(数字)8.0个小时(模拟) FNB-V134U:16.1个小时(数字)13.6 个小时(模拟)
IP 等级	55

电压	7.4VDC+10%
工作温度范围	-30 至+60
频率稳定度	± 1.5 ppm
射频输入-输出阻抗	50 欧姆
接收器规格	
电路类型	直接转换
灵敏度	模拟12dB SINAD 0.25 μ V /数字1%BER:0.28 μ V 5%BER:0.20 μ V
相邻信道选择性	TIA603:70/60dB(25kHz/12.5kH2)TIA603D:70/45dB(25kHz/125kHz)
互调	70 dB
杂波镜像抑制	
交流声及噪音	45/40dB(25 kHz/12.5 kHz)
音频输出(5%THD)	700mW@160hms(内部)/500mW@40hms(外部)
音频失真	<5%
传导杂散发射	-57dB
发射器规格	
输出功率	5/1W
调制限制	+5.0 kHz(25 kHz//+2.5 kHz (12.5 kHz))
FM杂音与噪音	45/40dB(25kHz/12.5kHz)
音频失真(@1kHz)	
模拟 FM 调制	16KOF3E(25kHz/11KOF3E(12.5 kHz))
4FSK 数字调制	12.5kHz数据:7K60F1D和7K60FXD/12.5kHz语音:7K60F1E和7K60FXE12.5KH
数据和语音	7K60F1W
数字声码器类型	AMBE +2
数字协议	ETSI TS102 361-1-2-3

moto摩托罗拉EVX261数字对讲机支持模拟和数字两种模式，特别适合模拟/数字混合设备用户使用。EVX-261对讲机具有更广泛的互操作性，可提MDC1200、DTMF、DTMF、2-Tone或5-Tone等丰富的信令选择以及语音反转加密功能。在数字模式下，EVX-261对讲机可提供噪声消除功能，让您尽享清晰、响亮的通信。EVX-261可与通用电池系统兼容，您可以通过在整个团队内统一使用一款充电座来避免混乱。