

INT369R/INT389R电机保护器

产品名称	INT369R/INT389R电机保护器
公司名称	上海威玺康电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定区曹安路4671号
联系电话	86-02169186188 13918124654

产品详情

int369r电机保护器 应用：利用嵌入在风扇中的正温度系数ptc热敏电阻，由int369 r电机保护模块来保护风扇温度过高，int369 r也具有低电压监控和振动保护。电源电路工作在120v或240v，50/60hz。此装置可自动工作在相当低的电压，而不需要选择高/低端端子，交流24v也可正常工作。 功能介绍: 当风扇温度达到ptc的设计响应温度时，电阻值增加，当超过响应阈值时，int369 dv输出 继电器动作进行切换。当风扇冷却至复位点，2分钟延迟起作用，延迟结束后，输出继电器 再动作，电机可以再启动。电源电压也同时被监控，若电压降到某地预定值时，装置即被断开，当电源电压恢复时，相同的时间延迟起作用，以防止在低电压情况下接触器振动。假如 排除了故障，可用连接复位端子旁路掉时间延迟。传感器、继电器和电源电路之间电流是真正隔离的。 技术数据 供电电压 和/或 或 ac 50/60hz 115/120v -15...+10% ac 50/60hz 230/240v -15...+10% ac 50/60hz 24v -15...+10% 环境温度 -40...+70 功耗 3va 测量回路 -类型 -传感器数量 ptc 具有公共端子的3个并联 触发 $13k\omega \pm 3k\omega$ 复位 $3.25k\omega \pm 0.5k\omega$ 低电压触发 85v(120) /170v (240) 延迟复位 120秒 $\pm$ 20秒 或者240秒 $\pm$ 40秒 继电器输出 使用寿命 ac 240v,2.5a,360va ind. 大约 1×10^6 开关频率 防护等级 采用en 60529标准 ip00 连接器 6.3mmfaston接插头 外壳 pa66 gf25 ul-材料 安装 底部安装 8/32 unc 尺寸 76 $\times$ 81 $\times$ 34.5mm 重量 200g 部件号 22 a 272(双电压) 31 a 272(ac 24v)