

CE 开关电源NES-200W12V摄像机供电电源 工控电源 LED驱动电源

产品名称	CE 开关电源NES-200W12V摄像机供电电源 工控电源 LED驱动电源
公司名称	乐清市九创电气有限公司
价格	68.00/只
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇新光工业区
联系电话	86-057761760367 13634211650

产品详情

本产品特点：

体积小，重量轻，效率高

全球通用电压输入（由开关转换）

保护特性：短路/过载

100%满负荷烧机测试

开关机显示（发光二极管） 详细参数： 输入

电压范围：90 ~ 132VAC 170 ~ 264VAC 47~63Hz，255~373VDC 交流输入电流：2.4 A/110VAC 1.2 A/230VAC

冲击电流：冷启动电流35A/230VAC

漏电流：< 3.5mA/240VAC

输出

直流输出电压	12 V		
额定输出电流	16.7A		
输出功率	200W		
输出电压容差	± 1 %		
启动、上升、保持时间：200ms,100ms,22ms/230VAC			

效率 84 %

保护

过载保护：额定输出功率的110%~150%启动过负载保护

保护方式：关断输出，负载异常条件移除后重启电源可恢复正常输出

工作温度、湿度：-10 ~ +60 ; 20% ~ 90%RH(请参考负载减额曲线)

保存温度、湿度：-20 ~ +85 ;10% ~ 95%RH无冷凝

抗震性：10 ~ 500Hz，2G 10min./1周期，时长60分钟，各轴

绝缘电阻：输入输出间：100M Ohms/500VDC

安全标准,防护等级：符合UL1012

EMC标准：符合EN55022，CLASS 2

注：1. 所有参数在未特别指明时，都是在230VAC电压输入，额定负载和25 条件下测量所得值。

2. 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。

3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。

包装方式：中性白盒

单只产品重量：0.6 Kg 30Pcs/箱