

# D-50A两路输出开关电源工控电源智能系统电源

产品名称	D-50A两路输出开关电源工控电源智能系统电源
公司名称	乐清市九创电气有限公司
价格	55.00/只
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇新光工业区
联系电话	86-057761760367 13634211650

## 产品详情

本产品特点：

体积小，重量轻，效率高

全球通用电压输入（由开关转换）

保护特性：短路/过载

100%满负荷烧机测试

开关机显示（发光二极管）      详细参数： 输入

电压范围：90 ~ 132VAC 170 ~ 264VAC 47~63Hz，255~373VDC

交流输入电流：1.3A/110VAC 0.65A/230VAC

冲击电流：冷启动电流35A/230VAC

漏电流：< 2mA/240VAC

输出

	CH1	CH2
直流输出电压	5V	12V
额定输出电流	5A	2A
输出电流范围	0.8-6A	0.3-2A
输出功率	54W	
输出电压容差	± 2%	+4% -8%

启动、上升、保持时间：200ms,20ms,24ms/230VAC

效率 73 %

保护

过载保护：额定输出功率的110%~150%启动过负载保护

保护方式：折层型电流限制，负载异常条件移除后可自动恢复

工作温度、湿度：-10 ~ +60 ；20% ~ 90%RH(请参考负载减额曲线)

保存温度、湿度：-20 ~ +85 ；10% ~ 95%RH无冷凝

抗震性：10 ~ 500Hz，2G 10min./1周期，时长60分钟，各轴

绝缘电阻：输入输出间：100M Ohms/500VDC

安全标准,防护等级：符合UL1012

EMC标准：符合EN55022，CLASS 2

注：1. 所有参数在未特别指明时，都是在230VAC电压输入，额定负载和25 条件下测量所得值。

2. 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1  $\mu$  和47  $\mu$  电容时测得。

3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。

包装方式：中性白盒

单只产品重量：0.52 Kg 45 Pcs/箱