

西门子BDS161中继模块专用输入模块

产品名称	西门子BDS161中继模块专用输入模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:BDS161 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子BDS161中继模块专用输入模块

一，特点

将非编址探测器接入探测总线的输入模块。

BDS161 输入模块在 BC80 智能系统中，用于接入 OP520 和 HI520 非编址探测器。

每个回路上多接 10 个 BDS161

每个非编址模块多可接 25 只非编址探测器。

判定并向控制器传送所接探测器探测到的火警、故障、正常等信息，具有报警指示。

编码开关设定地址编码。

模块的 P、S 端接在控制器 P、S 总线上，P、S 接线无极性。

非编址探测器的“1、2 和 3、4”端接在 BDS161 的“D+ 和 D”端，接线时注意极性。

可配接 AI300、AI340 门灯。

门灯接在 BDS161 的“L+、L”端子上。

BDS161 输入模块采用企业标准 S5 型明装盒，步骤如下：

在安装位置将模块盒固定（使用 3 螺钉）；

将 BDS161 输入模块接在控制器 P、S 总线上；

将非编址探测器接入该输入模块。

二，参数

火警电压：3.7V-16.4VDC

故障电压(短路)：0V-3.7VDC

故障电压(开路)：22.1VDC 以上

正常电压：16.4V-22.1VDC

监视电流：< 4m A

动作电流：< 16m A

工作温度：-10...+50

相对湿度： 95% (40 ± 2)

确认灯：1.5mA：报警后常亮

端子接线截面积：1.0...1.5mm²

四，接线

西门子BDS161专用输入模块接线图