

# BDS132A西门子BDS132输入模块BDS131

产品名称	BDS132A西门子BDS132输入模块BDS131
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:BDS132A 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

BDS132A西门子BDS132输入模块BDS131

### 一、简介

模块由模块盒（包括盒体和盒盖）和电路板组成。

外型尺寸为 90 × 70 × 27mm，安装固定孔孔距为60mm。

### 二、特点

BDS132 输入模块用于 BC80 智能系列火灾自动报警联动系统中。

用于输入消防设备（如水流指示器、压力开关等）的动合触点信号，以显示消防设备报警/动作情况并通过编程联动其它设备。

通过模块上的编码开关对模块进行地址编码。

接在探测两总线 P、S 上，两个 P、S 接线端子没有极性。

输入模块的输入信号为常开无源触点信号。当连接的现场消防设备动作时，BDS132 通过 P、S 总线在控制器中报警，控制器按照设定的联动逻辑关系启动其它现场设备。

控制器对其故障自动巡检。

BDS132 输入模块采用企业标准 S5 型明装盒，步骤如下：

- 1.在安装位置将模块盒固定（使用 3 螺钉）；
- 2.将现场设备的常开触点连接在D、G 端子上，并在设备末端并联 100K 终端电阻。

如果接线不允许外露或者有防水要求，可将BDS132 输入模块安装于 S6 防水塑料盒内。

### 三，参数

工作电压：24VDC

监视电流： 1m A

动作电流： 3m A

工作温度：-10...+50

相对湿度： 95% ( 40 ± 2 )

确认灯：设备动作后常亮

端子接线截面积：1.0-1.5mm<sup>2</sup> 每个接线端子孔只容许接 1 根线