

徐州中节环燃控 锅炉点火配件 3J高能点火装置 CHGD-3-15

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 徐州中节环燃控 锅炉点火配件 3J高能点火装置 CHGD-3-15 |
| 公司名称 | 徐州中节环燃控科技有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:徐州中节环燃控 型号:CHGD-3-15 产地:徐州 |
| 公司地址 | 铜山区大许镇人民路 |
| 联系电话 | 19552101110 |

产品详情

防爆气动推进器是通过气缸的运动来实现往复运动的机械装置，主要用于电站锅炉点火系统中点火杆、油枪、火焰检测探头等的进退。具有性能先进、结构合理、运动灵活、工作平稳可靠、易于实现自控操作等优点。本系列气动推进器的设计制造符合 Q/320307JAQ02—2008 “徐州中节环燃控XTJ-21型推进器” 标准要求，防爆性能符合 GB3836.2-2000 “ 防爆性气体环境用 电器设备第二部分：隔爆型 d ” 和 GB3836.9-2006 “ 防爆性气体环境用 电器设备第九部分：浇封型，国家标准的有关规定。行程开关为隔爆型，防爆标志为 Ex d BT6，电磁阀为浇封型，防爆标志为 ExmbT5。该推进器用于除煤矿外的具有 类 B 级，T4 组可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物的场所

安装与调试

- (1) 推进器与炉壁用法兰盘连接，用六角头螺栓固定，弹簧垫圈锁紧。
- (2) 安装点火杆时，将其头部调整到理想位置，即深入到油枪雾化区内 40 ~ 60mm 处。然后拧紧连板处的六角头螺栓，保证运行中不松动（具体调整尺寸见下图）。
- (3) 通气、通电，检查进到位与退到位的信号是否送出。有误时，可检查撞杆与行程开关的相对位置，或检查接线情况以便调整。（行程开关接常闭，触点和内接地线；电磁阀接 AC220V 电源和内接地线；接好外接地线，外接地螺钉为 M6。）

(4) 装连接尺寸见推进器外形图。