

伊藤动力2KW汽油发电机YT2500DC

产品名称	伊藤动力2KW汽油发电机YT2500DC
公司名称	上海伊誊实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT2500DC 单三相:单相
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号2层202室
联系电话	17397907187 17397907187

产品详情

汽油发电机的日常维护：

在每次使用发电机前应做下列检查，以确保发电机安全正常的使用。

1. 检查油箱中的汽油是否充足。
2. 检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。
3. 检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。
4. 观察机油油质，确定是否需要更换。

在日常生活中我们用交流发电机来供用电设备使用时，常发生用电设备不能正常工作的情况,其原因是发电机输出的交流电不够稳定，这时候需要电力稳压器来稳定电压，也就是我们日常生活中常用到的交流稳压电源，交流稳压电源能使发电机的输出电压精度稳定到我们用电设备正常工作所允许的范围。

2KW汽油发电机

产品型号	YT2500DC
频率	50HZ
额定电压	220V
额定功率	2KW
最大功率	2.2KW
直流输出	12V
额定电流	9A
相数	单相
噪音水平(7M)	65分贝
启动方式	手启动

油箱容积	15L
净重(KG)	44/47
发动机型号	EM168
发动机形式	四冲程
发动机最大功率	4.1KW
绝缘等级	F级
排量	163CC
燃料型号	90#无铅汽油
机油容积	0.6L
燃料	90#无铅汽油
耗油量	365g/h
连续工作时间	15hrs
稳态电压调整率(%)	±1
电压波动率(%)	±0.5
稳态频率调整率(%)	±1
频率稳定时间(S)	3
排气指标符合	GB20891-2007
生产标准符合	GB/T2820-97
产品信息	含13%增值税
售后服务	伊藤原装 全国联保
质保	质保一年终身维护
交易方式	款到发货
付款方式	转账、现金、刷卡、支票或者支付宝等
发货时间	款到24小时内
公司主营产品：	汽油发电机组，柴油发电机组，发电电焊一体机，汽油水泵，柴油水泵，马路切割机

发电机组厂家希望客户将汽油发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

建议用户将汽油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。老款的汽油发电机组需采用混凝土做基础，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现代的汽油发电机不需要混凝土做基础，因为现代的汽油发电机组已经过改进，整个机组地面都是平的，并且都装有减振器，非常的方便。

发电机也可以并联电容，靠本身剩磁自行励磁，独立发电（见图），这时发电机的电压与频率由电容值、原动机转速和负载大小等因素决定。当负载改变，一般要相应地调节并联的电容值，以维持电压稳定。由于异步电机并联电容时，不需外加励磁电源就可独立发电，故在负荷比较稳定的场合，有可取之处。例如可用作农村简易电站的照明电源或作为备用电源等。

汽油发电机组必须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作。新的或刚经过大修的汽油机组要按规定经过60小时的磨合运转，并做好必要的保养。

对于新的或长期不用的发电机在投入正常运行之前，必须经过严格的检查，主要检查绕组绝缘情况、接线情况等，如有不符，进行必要处理。