

华为ETP48400-C3B1嵌入式电源48V400A直流电源插框 华为

产品名称	华为ETP48400-C3B1嵌入式电源48V400A直流电源插框 华为
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48400
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为ETP48400-C3B1嵌入式电源48V400A直流电源插框 华为

ETP48400-C3B1，是嵌入式电源系统，将交流电转为直流电，

支持-48V以及-57V恒压输出给通信设备供电。ETP48400-C3B1电源容量满足24KW，

适用于5G站点供电以及存量站点扩容改造场景。可选配智能配电单元DCDB48-200-16B，

DCDB48-200-16B-XXX以及铅酸电池盒DCDB48-400-4C使用。

ETP48400-C3B1嵌入式电源

ETP48400-C3B1外观

(1) 接地螺丝

(2) 交流输入模块

(3) LLVD配电

(4) 监控模块SMU02C

(5) BLVD配电

(6) 电池接线端口

(7) 预留通信扩展模块CIM02C
/通信扩展模块NIM01C3安装槽位

(8) 用户接口模块UIM05B1

(9) 整流模块安装空间

智能配电单元（可选）图2-3 智能配电单元DCDB48-200-16B外观

(2) 次要负载配电

((4))通信模块DMU02C1

(5) 直流输入接口

(2) 告警指示灯

(3) RS485通信接口

表2-2 指示灯说明

接口

通信参数

通信协议

COM1/COM2

波特率：9600 bit/s

Modbus协议

说明：

上述接口都受到安全机制的保护。

表2-3 通信接口说明

图2-6 通信接口引脚

当多个DCDB48-200-16B级联时，需要设置DMU02C1的地址拨码。

如果只安装了一个DCDB48-200-16B，则不需要设置DMU02C1的地址拨码。

说明：

如果是1个接触器+1个分流器的场景时，例如DCDB48-200-16B-4731，pin3设置为OFF、pin4设置为OFF

如果是2个接触器+1个分流器的场景时，例如DCDB48-200-16B-4731-008，pin3设置为OFF，pin4设置为ON。

表2-6 智能配电单元DCDB配置

项目

DCDB48-200-16B

DCDB48-200-16B-XXX

输入电压	40V DC~60V DC	
输入总电流	200Amax	
直流配电	BLVD配电：16A/1P×2，20A/1P×2，32A/1P×2 LLVD配电：32A/1P×4，63A/1P×6	支持16路空开： 重要负载：可配置16A、20A、32A、40A、63A空开共6路 次要负载配置一：可配置16A、20A、32A、40A、63A空开共10路 次要负载配置二：可配置16A、20A、32A、40A、63A空开共7路，80A、100A、125空开共2路
尺寸（高×宽×深）	43.6mm×482.6mm×255mm	
重量	10kg	
安装方式	19英寸机架安装	
进出线方式	前进前出线	

维护方式

前维护