华为ETP48400-C3B1嵌入式电源48V400A直流电源插框华为

产品名称	华为ETP48400-C3B1嵌入式电源48V400A直流电源插框 华为
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48400
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221(注 册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为ETP48400-C3B1嵌入式电源48V400A直流电源插框华为

ETP48400-C3B1,是嵌入式电源系统,将交流电转为直流电,

支持-48V以及-57V恒压输出给通信设备供电。ETP48400-C3B1电源容量满足24KW,

适用于5G站点供电以及存量站点扩容改造场景。可选配智能配电单元DCDB48-200-16B,

DCDB48-200-16B-XXX以及铅酸电池盒DCDB48-400-4C使用。

ETP48400-C3B1嵌入式电源

ETP48400-C3B1外观

(1)接地螺丝

(2) 交流输入模块 (3) LLVD配电

- (4) 监控模块SMU02C (5) BLVD配电 (6) 电池接线端口
- (7) 预留通信扩展模块CIM02C (8) 用户接口模块UIM05B1 (9) 整流模块安装空间/通信扩展模块NIM01C3安装槽位

恕 能 配 由 单 元	(可洗)	图2-3 智能配电单元DCDB48-200-	16R4k3位
	1 1/0 /	- 1816-0 H HEBUT 11000000000000000	10071.70

(2)次要负载配电

((4)) **通信模块**(**M**U02C1

- (5)直流输入接口
 - (2) 告警指示灯

(3) RS485通信接口

表2-2 指示灯说明

接口

通信参数

通信协议

COM1/COM2

波特率:9600 bit/s

Modbus协议

说明:

上述接口都受到安全机制的保护。

表2-3 通信接口说明

图2-6 通信接口引脚

当多个DCDB48-200-16B级联时,需要设置DMU02C1的地址拨码。

如果只安装了一个DCDB48-200-16B,则不需要设置DMU02C1的地址拨码。

说明:

如果是1个接触器+1个分流器的场景时,例如DCDB48-200-16B-4731, pin3设置为OFF、pin4设置为OFF

如果是2个接触器+1个分流器的场景时,例如DCDB48-200-16B-4731-008, pin3设置为OFF, pin4设置为ON。

表2-6智能配电单元DCDB配置

项目

DCDB48-200-16B

DCDB48-200-16B-XXX

输入电压 40V DC~60V DC

输入总电流 200Amax

直流配电 BLVD配电: 16A/1P×2, 20A/1 支持16路空开:

 $P \times 2$, $32A/1P \times 2$

重要负载:可配置

LLVD配电: 32A/1P×4,63A/1P 16A、20A、32A、40A、63A空开共6路

×6

次要负载配置一:可配置16A、20A、3

2A、40A、63A空开共10路

次要负载配置二:可配置16A、20A、3 2A、40A、63A空开共7路,80A、100A、

125空开共2路

尺寸(高×宽×深) 43.6mm×482.6mm×255mm

重量 10kg

安装方式 19英寸机架安装

进出线方式 前进前出线