

4G新农村广播、4G村村通广播、4G村村响广播

产品名称	4G新农村广播、4G村村通广播、4G村村响广播
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	120.00/套
规格参数	网络接口:RJ45接口 显示屏:2.8英寸显示屏 面板:铝合金外壳, 机架式安装
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

4G新农村广播、4G村村通广播、4G村村响广播深圳市索想伟业科技有限公司终端开关机控制,音量大小控制,喊话、播放、文字转语音,录音播放。可用于停车场对讲系统、煤矿IP广播对讲、智慧灯杆对讲求助等系统中,向网络上的终端播放语音广播,也可作为IP对讲终端,呼叫远端并与端进行对讲。

输入电源: DC12V;静态功耗<5W

网络接口: 10/100M Base网络, RJ45接口, 1.5KV电气隔离, 收发数据指示

功放: 2W D类功放

扬声器: 内置5W高保真扬声器

Mic输入: 麦克风频域70~12500Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB

网络特性: 支持ICMP, ARP, TCP, UDP, HTTP, DNS, DHCP, IGMP网络协议

使用环境: 操作环境: 0 ~ 65 , 5 ~ 95%湿度

存储环境: -20 ~ 85 , 5 ~ 95%湿度

音频输出: 2W扬声器输出

显示: 2.8寸TFT-LCD

规格尺寸: 210mm × 145mm × 55mm (不含咪杆)

4G新农村广播、4G村村通广播、4G村村响广播产品功能：

基于ARM+DSP架构

提供固件网络远程升级

标准RJ45网络接口、支持跨网段、跨路由器

配置高保真鹅颈麦克风，同时带有回音压制功能

配置液晶显示屏

内置功放+扬声器

带20个微触按钮的键盘输入

提供一路线路输入，一路Mic输入

提供一路立体声线路输出，作为外部扩音使用

可对网络上的设备进行全区广播、分区广播或单播

可以使用IP地址、编号、地址簿搜索等功能

可呼叫并与网络上其他设备进行双向对讲

可做监听终端，监听网络上任一设备音频信号

金属外壳：主机工作前，接上电源后，应该对其进行网络参数和系统参数的配置。网络设置包括IP地址，子网掩码，网关地址的配置。这些设置与设备所处的网络有关，请咨询网络管理员。

系统参数包括设备名，设置密码，分组等信息。设备名是网络寻呼话筒终端在网络上的名字，通常应分配一个有意义的代号，各终端的名字不应该重复，以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令，出厂设置密码为空，当设置了密码后，之后所有通过网络的操作都需要密码认证。分组信息包括了网络寻呼话筒终端隶属那个组。我们可以将网络上的终端分成多个组，之后在组播播放音频节目的时候，可针对某个组进行播放，终端不会播放不属于自己组的音频。设备可设置的组号从1~255，供255个分组。每个网络终端有8个断电保存固定组号，易于构成树形的分组结构。

网络寻呼话筒终端对讲时，还需要设置振铃次数。当呼叫时，终端每秒会产生1个振铃，当振铃次数超过预设值时，自动应答远端，与远端进行通话。为了方便用户对广播的配置，我们提供一个通过网络配置广播参数的软件NAManager，软件运行于Windows系统下，操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络寻呼话筒终端，并进行配置。