

# 海湾GST-LD-8302A/GST-LD-8302C切换模块

产品名称	海湾GST-LD-8302A/GST-LD-8302C切换模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-LD-8302A 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

海湾GST-LD-8302A/GST-LD-8302C切换模块

### 一、特点

GST-LD-8302A双动作切换模块是一种专门设计用于与GST-LD-8303输入/输出模块连接，实现控制器与被控设备之间作交流直流隔离及启动、停动双动作控制的接口部件。

本模块为一种非编码模块，不可与控制器的总线连接。模块有二对常开、常闭输出触点，可分别独立控制。

### 二、主要技术指标

- (1) 工作电压：DC24V
- (2) 监视电流=0mA，动作电流 40mA
- (3) 线制：输入端采用五线制与GST-LD-8303模块连接；输出端采用六线与受控设备连接，其中三线用于控制设备，三线用于接收回答信号
- (4) 无源输出触点容量：DC24V/5A 或AC220/5A
- (5) 输出控制方式：电平方式，继电器始终吸合
- (6) 使用环境：

温度：-10 ~ +50

相对湿度 95%，不结露

(7) 外壳防护等级：IP30

(8) 外形尺寸：120mm × 80mm × 43mm (带底壳)

### 三、结构特征、安装与布线

本模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8302  
切换模块相同，安装方法也相同，其对外端子示意图如图2-48：

#### GST-LD-8302A双动作切换模块接线端子示意图

其中：

弱电端子如下：

C1：启动命令信号输入端子

C2：停动命令信号输入端子

GND：地线端子

IN1：启动回答信号输出端子

IN2：停动回答信号输出端子

强电端子如下：

A、B：启动命令信号输出端子，为无源常开触点

C、B：停动命令信号输出端子，为无源常闭触点

D：启动回答信号输入端子，取自被控设备AC220V 常开触点

E：停动回答信号输入端子，取自被控设备AC220V 常闭触点

N：AC220V 零线端子