光纤快速连接器操作方法 (厂家图文教学)

产品名称	光纤快速连接器操作方法(厂家图文教学)		
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司		
价格	3.00/个		
规格参数	品牌:宇晨 型号:SC 产地:慈溪市		
公司地址	慈溪市观城工业区		
联系电话	0574-63622262 13857458939		

产品详情

光纤快速连接器操作方法

光纤快速连接器操作方法(厂家图文教学)

厂家教大家光纤快速连接器操作方法

光纤快速连接器的产品组成:外壳,接续子,尾壳,护套,卡扣。

辅助工具:切割刀,光纤剥线钳,皮线开剥器,红光笔,光功率计,光纤接口清洁器等。

光纤快速连接器操作方法:

- 1、清洁阻挡器表面。压入阻挡器。拨下保护套。压下滑轨盖,把接续子按方向插入后松开。
- 2、把尾壳平面向上放入浮动槽中,推起尾卡使其卡入。穿入护套。穿入光缆至端头,握压下钳柄,拉出 光纤
- 3、外皮端头贴紧挡面,合上压盖,拉出光缆。
- 4、切割裸光纤长度:18mm
- 5、小心穿入光纤,同时抬起限位杆引导光纤进入。当光缆外皮端头碰到限位杆时穿纤到位。抬起卡线,卡入光缆外皮。旋紧阻挡器螺母,光纤逐渐弯曲。旋紧螺钉,拧断螺钉尾杆。压下限位杆和尾卡,把尾壳推入接续子。压下卡扣,卡紧光缆外皮。压下线卡,松开光缆外皮。压下滑轨盖,取出接续子。清洁插芯端面并戴上防尘帽。安装外壳,完成光纤接续。

从事光纤快速连接器生产制造多年,所用插芯皆为国内三环插芯,进口匹配液,数据确保0.3dB内;可靠性与稳定性高,因此适宜于 FTTH 接入链路室内节点使用。光纤快速连接器的产品组成:外壳,接续子,尾壳,护套,卡扣。

光纤快速连接器操作简单,施工快速,对操作环境无特殊要求,无施工源,工具简单,携带方便。我公司生产多款光纤快速连接器,主要型号有:SC光纤快速连接器,FC光纤快速连接器,预埋式光纤快速连接器,直通式光纤快速连接器。厂价,出厂全检,质量。欢迎广大客户来电咨询、采购。

光纤快速连接器型号:SC型光纤快速连接器、FC型光纤快速连接器、LC型光纤快速连接器等

光纤快速连接器按照不同的分类方法,光纤连接器可以分为不同的种类,按传输媒介的不同可分为单模 光纤连接器和多模光纤连接器;按结构的不同可分为FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT 等各种型式;按连接器的插针端面可分为FC、PC(UPC)和APC;按光纤芯数分还有单芯、多芯之分。

联系人:刘经理/

图片加载中...

图厂家光纤快速连接器技术指标:插入损耗: 0.3 dB

湿热实验: 0.3 dB (85%RH.85)

重复测试: 0.3 dB (重复插拔10次后,回波损耗变量<5dB)

光纤快速连接器又叫光纤现场连接器,光纤快速连接器操作简单,施工快速,对操作环境无特殊要求,无施工源,工具简单,携带方便。接续完毕后,可对光纤接续操作效果进行直观检验,时间判断接续质量,避免后期修正,降低施工成本。预埋纤结构采用的是在工厂将一段裸纤预先置入陶瓷插芯内,并将进行了研磨,操作者在现场只需要将另一端切割好光纤后插入即可;