

# 光纤快速连接器操作方法（厂家图文教学）

产品名称	光纤快速连接器操作方法（厂家图文教学）
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:宇晨 型号:SC 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

光纤快速连接器操作方法

光纤快速连接器操作方法（厂家图文教学）

厂家教大家光纤快速连接器操作方法

光纤快速连接器的产品组成：外壳，接续子，尾壳，护套，卡扣。

辅助工具：切割刀，光纤剥线钳，皮线开剥器，红光笔，光功率计，光纤接口清洁器等。

光纤快速连接器操作方法：

- 1、清洁阻挡器表面。压入阻挡器。拨下保护套。压下滑轨盖，把接续子按方向插入后松开。
- 2、把尾壳平面向上放入浮动槽中，推起尾卡使其卡入。穿入护套。穿入光缆至端头，握压下钳柄，拉出光纤
- 3、外皮端头贴紧挡面，合上压盖，拉出光缆。
- 4、切割裸光纤长度：18mm
- 5、小心穿入光纤，同时抬起限位杆引导光纤进入。当光缆外皮端头碰到限位杆时穿纤到位。抬起卡线，卡入光缆外皮。旋紧阻挡器螺母，光纤逐渐弯曲。旋紧螺钉，拧断螺钉尾杆。压下限位杆和尾卡，把尾壳推入接续子。压下卡扣，卡紧光缆外皮。压下线卡，松开光缆外皮。压下滑轨盖，取出接续子。清洁插芯端面并戴上防尘帽。安装外壳，完成光纤接续。

从事光纤快速连接器生产制造多年，所用插芯皆为国内三环插芯，进口匹配液，数据确保0.3dB内；可靠性与稳定性高，因此适宜于FTTH接入链路室内节点使用。光纤快速连接器的产品组成：外壳，接续子，尾壳，护套，卡扣。

光纤快速连接器操作简单，施工快速，对操作环境无特殊要求，无施工源，工具简单，携带方便。我公司生产多款光纤快速连接器，主要型号有：SC光纤快速连接器，FC光纤快速连接器，预埋式光纤快速连接器，直通式光纤快速连接器。厂价，出厂全检，质量。欢迎广大客户来电咨询、采购。

光纤快速连接器型号：SC型光纤快速连接器、FC型光纤快速连接器、LC型光纤快速连接器等

光纤快速连接器按照不同的分类方法，光纤连接器可以分为不同的种类，按传输媒介的不同可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器；按结构的不同可分为FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT等各种型式；按连接器的插针端面可分为FC、PC（UPC）和APC；按光纤芯数分还有单芯、多芯之分。

联系人：刘经理 /

图片加载中...

图厂家光纤快速连接器技术指标：插入损耗： 0.3 dB

湿热实验： 0.3 dB (85%RH,85 )

重复测试： 0.3 dB (重复插拔10次后，回波损耗变量 < 5dB)

光纤快速连接器又叫光纤现场连接器，光纤快速连接器操作简单，施工快速，对操作环境无特殊要求，无施工源，工具简单，携带方便。接续完毕后，可对光纤接续操作效果进行直观检验，时间判断接续质量，避免后期修正，降低施工成本。预埋纤结构采用的是在工厂将一段裸纤预先置入陶瓷插芯内，并将进行了研磨，操作者在现场只需要将另一端切割好光纤后插入即可；

