

干线放大器模块ZX788C

产品名称	干线放大器模块ZX788C
公司名称	陕西中星数字网络设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 catv放大模块参数一览表型号:增益db
公司地址	陕西省西安市新城区万年路36号楼1单元1802室
联系电话	029-82293398 15891798378

产品详情

是否提供加工定制 是

catv放大模块参数一览表

型号	增益db	斜率db	平坦度db	反射损耗db	组合三次差拍比db	组合二次差拍比db	最大输出电平dbmv	噪声系数db	电流 ma
正向放大器模块：40~750mhz（输出电平为42dbmv时测得载波组合三次差拍比及组合二次差拍比）									
	@50mhz				60路信号	60路信号		@750m	
zx 730t	30.5 ± 0.8	0.5~2.5	± 0.3	18/16	-64	-61	59	6.0	220
zx 734t	34.5 ± 1.0	0.5~2.5	± 0.4	18/16	-64	-61	59	6.0	220
正向放大器模块：40~862mhz（输出电平为42dbmv时测得载波组合三次差拍比及组合二次差拍比）									
	@50mhz				60路信号	60路信号		@860m	
zx 830t	30.5 ± 0.8	1.0~3.0	± 0.6	16/14	-64	-61	58	6.5	220
zx 834t	34.5 ± 1.0	1.0~3.0	± 0.6	16/14	-64	-61	58	6.5	220
晶体管芯工艺模块：40~750mhz（输出电平为44dbmv时测得载波组合三次差拍比及组合二次差拍比）									
	@50mhz				60路信号	60路信号		@750m	
zx 788c	34.5 ± 0.8	0.5~2.0	± 0.4	18/16	-65	-66	60	6.5	320
gaas-ic功率倍增模块：（输出电平为50 dbmv时测得载波组合三次差拍比及组合二次差拍比）									
	@50mhz				60路信号	60路信号		@860m	
zx 820	21 ± 0.8	0~1.0	± 0.3	18/18	-77	-76	—	4.5	400
zx 1020	21 ± 0.8	0~1.0	± 0.3	18/18	-75	-73	—	4.5	400
激光接收模块：40~750mhz									
zx747bo	—	—	± 0.65	45/11	—	—	—	—	150

激光接收模块：40~860mhz										
zx887bo	—	—	± 0.75	45/10	—	—	—	—	150	

陕西中星数字网络设备有限公司技术部