

电机保护器FT D2 50A厂家现货供应 富田电气公司

产品名称	电机保护器FT D2 50A厂家现货供应 富田电气公司
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

产品详情

在运行过程中，循环显示A、B、C相电流值，每项显示停留时间为2秒。循环显示中，按任何键一次则锁定显示该项值，再按任何键一次则显示工作电压值，再按任何键一次则返回循环显示。当电动机出现过流时，过流指示等闪烁，且过流倍数越大，过流灯闪烁得越快，直至跳闸。如电流恢复正常，闪烁自动消失。

当检测到故障且到动作时间时，发出跳闸信号，相应故障指示灯亮，显示故障代码。无自启动功能时，排除故障按复位键可自启动电动机；有自启动功能时，保护器必须断电30秒后重新加电，才可再次启动。

普通型（C）

- 1) 检查电动机控制回路，保护器各接线端子接线无误后，电机保护器FT-D2 50A厂家现货供应，将保护器 端接通电源。
- 2) 将保护器面板上拨码整定电动机的额定电流值。
- 3) 复位方法：当电动机发生故障时，LED指示故障记忆，按复位按钮即可复位。
- 4) 为常闭接点： 为常开接点：其常闭或常开接点可以当保护控制使用，也可以当报警接点。

保护功能：具有过流、堵转、三相电流不平衡、断相、过压、欠压、漏电、短路等故障保护功能。

? 变送功能：可将测量的三相电流平均值变为4 ~ 20mA信号输出，变送量程可自行设定。保护器可存储近期电机所发生的三次故障原因。

? 追忆功能：保护器可存储近期电机所发生的三次故障原因。

? 参数设定功能：可现场设定额定电流、启动时间、过压值、欠压值、过流保护动作时间、堵转电流对额定电流的倍数、漏电电流值、通讯参数、三相电流不平衡百分比等参数。

? 显示功能：检测状态时循环显示A、B、C三相电流值；保护状态时能对过流值、过压值、

欠压值记忆显示，对故障类别以字符方式提示显示；设置状态时显示各故障字符及设定值。?

复位功能：用户可选择手动复位或自动复位，自动复位时间可自由设定。

? 通讯功能：配有RS-485通讯接口，Modbus通讯规约。一台上位机可接64台电机保护器并可

对每台电机进行参数设定、启停控制操作，上位机可保存所有电机的启动时间、停机时间、故障发生时间、故障原因、故障发生时电机的工作参数等数据，以供用户查询分析。

电动机作为一种拖动机械因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点，在国民经济各个方面被广泛采用。在当代，随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越高。智能电动机保护器采用了微处理器技术，不仅解决了传统的热继电器整定粗糙、不能实现断相保护，重复性差、测量参数误差大的缺点。保护器通过电流来判断断相故障，软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了电机的可靠运行，而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出，4~20mA变送输出、RS 485通讯等很好的满足了控制系统的“四遥”功能。电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求，因此保护器的可靠运行起着举足轻重的作用，同时也对保护器抗外界干扰提出了比较现实的要求。电机保护器FT-D2 50A厂家现货供应-富田电气公司(图)由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司为客户提供“秦皇岛富田电气设备有限公司”等业务，公司拥有“FT100”等品牌，专注于仪器仪表等行业。，在秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：付先生。