

J-SAP-JBF4121B-P青鸟手报按钮J-SAP-JBF5121-P

产品名称	J-SAP-JBF4121B-P青鸟手报按钮J-SAP-JBF5121-P
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF5121-P 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

J-SAP-JBF4121B-P青鸟手报按钮J-SAP-JBF5121-P

一、概述

J-SAP-JBF5121-P手动报警按钮是青鸟消防开发的一款二总线带电话功能的手报。CPU采用自主研发的朱鹮芯片，具有性能稳定，可靠性高的特点。手动按下操作面板后，即能将现场的火警信号反馈至控制器，从而达到报警的目的，同时可通过联动编程启动声光警报器等联动设备。

二、J-SAP-JBF5121-P手动报警按钮功能特点

采用自主研发的朱鹮芯片，性能稳定。

采用SMT表面贴装工艺，可靠性高，一致性好。

采用二总线制系统，无极性要求，在保证低功耗的同时使传输距离远达1500m。

电子编码方式，可通过专用电子编码器编址。

具有抢占功能，报警速度快 1s。

报警后需要使用配套的专用钥匙进行复位。

采用分体式结构，易于客户安装、施工、维护，薄款设计。

电话插孔位于低端，为方便识别在按钮正面增加标识引导。

三、J-SAP-JBF5121-P手动报警按钮技术参数

型号 J-SAP-JBF5121-P

名称 手动火灾报警按钮

品牌 青鸟消防

工作电压 DC18~28V，调制型控制器提供

监视电流 0.3mA (DC24V)

报警电流 1mA (DC24V)

确认灯

火警指示灯：监视状态红色闪烁，报警状态红色常亮

电话指示灯：接入电话系统后红色闪亮

线制 二线制（无极性）

编址范围 1~200

编码方式 专用电子编码器

远传输距离 1500m

工作温度 -10 ~+55

相对湿度 95%（无凝露）

材质颜色 ABS 红色

重量 130g

外形尺寸 L90mm × W86mm × H38mm

可配接主机 JBF-11SF系列以及JBF50xx系列控制器

四、J-SAP-JBF5121-P手动报警按钮接线图

J-SAP-JBF5121-P手动报警按钮接线图

L1、L2（端子1、2）：接回路总线，无极性；

端子3、4接电话线，无极性。