伊藤超静音全自动30kw汽油发电机组YT30REP

产品名称	伊藤超静音全自动30kw汽油发电机组YT30REP
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT30REP 单三相:三相
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号2层202室
联系电话	17397907187 17397907187

产品详情

小型汽油发电机活塞环的选配和检查

发动机工作时,活塞环的磨损zui大。zui显著的磨损为外圆表面。其中diyi道环磨损较快,环的厚度磨薄,弹力必然减弱。同时端隙和背隙也会变大。其高(厚)度的两面,由于与环槽接触磨损,边(侧)隙也不断增大。当磨损后各种间隙超过允许标准值时,对发动机的压缩、润滑油的耗量,以及加速机件的老化、磨损等都会有很大的影响,必须及时检查和更换。活塞环的规格有标准的和加大0.1,0.2,0.25,0.5,0.75mm等多种。由于活塞环较脆,拆装时容易折断,要特别注意。选配活塞环时,应先将活塞环和气缸壁清洗干净。在没有量缸千分表,不能确切地知道气缸加大了多少的情况下,zui简单的测试方法是:将活塞环合拢,偏斜地抵入气缸口内,然后平正地推入,使其开口平正地合拢,眼睛可以看到约有1根头发丝的间隙(一般约0.07mm)就可以了。

30KW汽油发电机

产品型号	YT30REP
额定功率	NG--30KVA LPG--31.2KVA 汽油-35KVA
额定频率	50hz
额定电压（V）	230/400V
额定电流	45.3
功率因数	COSΦ 0.8
相数	三相
排量cc	1587
转速rpm	3000
冷却方式	闭式水循环冷却
机油容量	3.5l
类型	有刷同步电机
极数	2极
连接方式	直接耦合
绝缘等级	H极
燃料	NG/LPG/PET

机组尺寸mm	1500×820×950
机组重量	450kg
噪声(7米)	68 dB(A)
防护等级	IP22
包装尺寸mm	1580×900×1115
重量千克	490

随着时间的推移，高科技的东西越来越多现在网络时代越来越发达，人们开始买东西并不到身边买，都是直接到厂家买，但是在网上买东西越多，虽然便利了，但是问题也逐渐出现了。就拿网络采购发电机来说吧，现在有很多人买完发电机都不知道发电机怎么用？我们在前面就遇到过有的客户接插头的线不会接，其实发电机的插头的接线方法很简单的，我现在在这里简单说一下发电机的接线方法，不管是汽油发电机还是柴油发电机的接线方法都是一样的。diyi步我们要买一个插座，插座的功率就看你要带的设备的功率大小。先把发电机上自带的插头的上面的盖子用刀片给撬开。再把盖子给拿掉，然后你就会看到发电机专用插头里面会有三个柱子，其中有两个柱子是一样长的，还有一个柱子会比其他两个柱子长很。那么我们接线就是接到两个一样长的柱子上面。因为插座有两根线，一跟零线，一根火线，这时候我们只要把普通插座的那一头插头换成我们发电机上的专用插头。此时我们只要把买来的插座上面的那个线接到发电机抓用插头上就可以了。两根线分别接到两个打上红圈的那两个柱子上。zui后一步就是用柱子上的两个螺丝把线给固定上就可以了，要是你要把发电机的电力接到市电上面去，你就需要把发电机的插头的线接到你的市电上的电线上面去，这时候就不需要买插座了。给您讲解一下感觉其实发电机接线很简单吧！