

# 改装车用15kw柴油发电机带照明用

产品名称	改装车用15kw柴油发电机带照明用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

改装车用15kw柴油发电机带照明用，

该机组由大泽柴油机，三相无刷同步发电机，自动供油装置，自动供油装置，自动冷却给水装置和自动控制面板组成。自动控制面板由可编程自动控制器PLC控制。除自启动，自停等功能外，还配备各种故障提醒和自动保护装置。另外，它通过RS232通信接口连接到主机，用于集中监控，遥控，远程通信和遥测，实现无人值守操作。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

## 发动机参数

发动机型式：双缸V型，风冷, 四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

## 整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250\*650\*760mm

净重(kg)：295

## 维护知识：

1.不要速停止发电机

2.非技术人员不得调整化油器

3. 应定期检查空气过滤器元件并定期换。

4.当汽油机运行100到300小时时，应立即清除积碳。当汽油机被移除时，碳会粘附在汽缸盖，汽缸盖，活塞和阀门上。不允许将碳沉积到气缸孔和阀座中。

5.保持气缸的冷却，特别是气缸体的清洁。

6.加油时，检查或修理时，应使用防火帽，不要吸烟，噪明火。

7.请勿在不通风的房间内操作。机器工作时，操作员将离开机器过5米。

- 8.使用机器之前和之后，检查工作部件和其他部件的密封性。
- 9.如果有离合器，在离合器暴露之前发电机不能启动，即机器未安装。
- 10.机器的其他润滑部件应按照规定定期润滑。