

JBF62P-ATV2青鸟消防电源监控模块传感器JBF62P-ATV2A1

产品名称	JBF62P-ATV2青鸟消防电源监控模块传感器JBF62P-ATV2A1
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF62P-ATV2A 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

JBF62P-ATV2青鸟消防电源监控模块传感器JBF62P-ATV2A1

一，概述：

JBF62P-ATV2A1型电压/电流信号传感器（以下简称传感器）为总线编址型现场设备，用于监测双路三相三(四)线制的消防设备电源。当其监测的消防设备电源出现供电中断、过压、欠压、缺相、错相、过载等故障时，传感器会实时将上述故障信号传递给消防设备电源状态监控器进行声、光报警。

一，性能参数

1，环境特性

工作温度,： -10 ~ +55

贮存温度： -20 ~ +65

相对湿度： 95%（无凝露）

2，防爆特性

防爆标志：不涉及

3，电气特性,

工作电压：DC13V-28V，调制型，控制器提供

监视电流：<0.4mA（DC24V）

报警电流：<0.5mA（DC24V）

确认灯：

正常工作状态：运行灯绿色闪亮；消防设备电源故障时的工作状态：故障灯黄色常亮。

4，通讯特性

线制：二线制（无极性）

编址范围：1～252

编址方式：编码器编址、控制器编址

远传输距离：1500m（RVS-2×1.0mm²）

5，兼容性

JBF62S60消防设备电源状态监控器

6，机械特性

外观：PantoneQ716-1-3灰色

外壳材质：ABS，阻燃V0级

产品质量：244g

外形尺寸：L 110mm × W 94.5mm × H 45mm

7，探测特性

监测对象：

双路三相三(四)线交流电压、单路三相交流电流监测

电压测量范围：AC50V～AC500V

电流测量范围：AC0.5A～AC5A（二次侧）

电压分辨率：1V

过压百分比：0%～20%

欠压百分比：0%～20%

8，执行标准

