

青鸟JBF4111-Ex本安防爆型感温火灾探测器

产品名称	青鸟JBF4111-Ex本安防爆型感温火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF4111-Ex 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

青鸟JBF4111-Ex本安防爆型感温火灾探测器

一、JBF4111-Ex防爆点型感温火灾探测器(A2R)产品说明

内置微处理器。探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能。

探测器为 A2R 类感温探测器，二总线，无极性，功耗低，远传输距离 1500m。

输出温度升降曲线，可以通过控制器查看现场的温度升幅曲线。

稳定性高，抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀、抗环境温度影响能力强。

抗潮湿能力强，可适应不同气候环境的要求。

防爆类型为本质安全型。

需配接安全栅，一只防爆安全栅后限带 10 只防爆感温探测器。

具防爆性能，本安型ExibIICT6级，电子编码，内置CPU。

二、JBF4111-Ex防爆点型感温火灾探测器(A2R)安装与布线

适用于工业与民用建筑中存在易燃易爆气体的危险场所（适用于 1 区、2 区）。

安装应按照 GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》的有关规定进行。

必须配接安全栅，安全栅应安装在非防爆区域，在使用时应注意接入回路的正负极性。

每只安全栅后所带防爆型感烟探测器 10 只，每个报警回路使用安全栅的数量不得超过 6 只。

注意安全栅输入端信号总线必须区分正负极性，否则不能正常工作。

如果每个回路中有多只安全栅时，安全栅必须在输入端并接，禁止级联使用。

静电危险，清洁时须用拧干的湿布擦拭。

JBF4111-Ex防爆点型感温火灾探测器接线图