

北京华美 立式电饼铛 电热烙饼机 公婆饼机 烤饼炉 商用烤饼炉

产品名称	北京华美 立式电饼铛 电热烙饼机 公婆饼机 烤饼炉 商用烤饼炉
公司名称	北京果兴恒盛厨房设备经销中心
价格	1550.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 种类:电饼铛 品牌:北京华美
公司地址	中国 北京市 丰台区新发地厨具大厅60号
联系电话	86 010 83717450 13391506202

产品详情

是否提供加工定制	否	种类	电饼铛
品牌	北京华美	型号	YXD45
电压	220-380 (V)	功率	4.8 (Kw)
产品用途	烙饼	外形尺寸	840 × 660 × 760 (mm)
烤盘尺寸	53 (mm)	净重	45 (Kg)
包装	纸盒包装	适用范围	餐厅单位食堂
营销	特价		

简介

华美牌yxd系列自动恒温电饼铛广泛应用于机关、厂矿、部队、学校的食堂和饭店、粮店及个体户等食品加工单位。外形美观大方、结构合理、保温性能好，使用方便、安全可靠。

本机设有超温保护装置，在自动温度控制失灵仍能通电加热的情况下，档温度超过最高限定值后便能自动切断电源，停止加热。防止火灾和触电事故的发生，最大限度的保证了人身和环境的安全。

本产品执行标准：gb4706.37-2003

生产许可证编号：xk01-302-00080

使用前请仔细阅读本说明书并妥善保存。

二、产品型号及技术参数

型号：yxd45

电压：220v/380v(不能通用，购买前请确认是需要220v的还是380v)

功率：4.8kw

工作温度：120-250。c

净重：45kg

外形尺寸：840 × 660 × 760mm

三、安装

1.本机应置于室内使用，安放在平整的地面上，机身距离墙壁20cm以上。

2.电源连接应由专业人员操作。供电电压应与标牌额定电压相符，在供电线路中装设大开距(触点距离3m以上)、全极断开的电源开关和漏电保护器。

用户配装漏电保护器时，建议按以下技术参数选配。

漏电保护器技术参数

380v的电饼铛建议选用选用额定电流为16a、额定漏电动作电流小于等于30a、3极380v的漏电保护器

220v的电饼铛建议选用选用额定电流为25a、额定漏电动作电流小于等于30a、2极220v的漏电保护器

3.本机对触及带电部件的防护为1类，电源线中的绿/黄双色线为接地导线，必须可靠的连接在符合国家用电安全规定的保护接地导体上。

警告：严禁将接地导线连接在自来水管、燃气管和暖气管等管道上，否则可能造成安全事故。

4.本机背部设有接地标志的等电位连接端子，如果房间内有其他用电设备，需进行等电位连接时，应用标称横截面积为4mm²的铜芯导线将本机等位电位端子与其他设备等电位端子可靠连接。

四、使用方法

合上供电线路中的开关，“电源”指示灯(黄色)亮，表示电源接通。将温控旋钮向右调整到所需温度值，“升温”指示灯(绿色)亮，表示电热管正在通电加热。当温度达设定温度后，“恒温”指示灯亮，“升温”指示灯(绿色)熄灭，进入恒温状态，并按设定温度进行自动调节。

“上铛开关”接通时，上下铛可同时加热，“上铛开关”断开时仅下铛加热。

用户可根据烙制不同食品的要求选择设定适当的温度，以烙制食品表面焦黄、色泽均匀为宜。

使用完毕，将温控器旋钮向左调整到关闭位置。

五、维护与保养

1.维护、保养和清洁工作，应在切断电源，待铛体冷却后进行。

2.保持清洁，及时清楚铛内食物残渣，用湿布擦拭干净。

- 3.本机不得在露天使用，严禁置于可嫩有液体喷溅的地方，严禁用喷水管清洗，严禁浸入水中清洗。
- 4.本机电源连接方式为x型连接。电源线损坏用户应使用与本机规格相同的yzw或ycw橡胶套电缆来更换。

六、注意事项

- 1.使用环境应保持干燥、通风，无易燃危险品。
- 2.在使用过程中发现温度失控或其他故障时，应立即断电停用，并由专业人员检查修理，修好后方可恢复使用。
- 3.使用中要小心，注意手不要触及温度过高的上铛盖等金属部位，防止烫伤。
- 4.开启上铛要轻起轻落，防止撞击。
- 5.烙制水煎包过程中，加水应加温热水，避免骤热骤冷而损坏铛体。
- 6.清洁铛面时，不要用坚硬的金属铲铲剔或敲击。
- 7.每天工作完毕应及时关闭总电源开关。
- 8.本机在使用中请不要让儿童靠近，以免烫伤。

七、简单电器故障与排除

- 1.电源灯不亮：检查外电路是否有电，电源指示灯是否损坏。
- 2.电源灯亮、铛不加热：检查是否铛体过热，“超温保护”工作，或者电器控制出现故障。
- 3.铛不太热：在排除上述可能故障之后检查电源电压是否在正常范围之内，电热管是否损坏。

注意：故障检查和修理，必须由电气专业人员进行。

我厂生产的电热铛保修半年，当遇到故障时，切勿自行拆卸，请及时与保修部门或本厂维修部门取得联系，以便得到妥善处理。

上铛稳定拉簧调整办法

- 1.首先关掉总电源。
- 2.找到上铛稳定拉簧：卸下操作面板的固定螺丝，拉出面板(连带电气盒)，可看到电气盒后方的拉簧。
- 3.调整：掀起上铛并扶稳，另一个人用扳手将拉簧螺丝顺时针方向紧2-4圈，适度为好。

关于运费：本店所有产品不包括运费，运费设置为0.1元，实为运费提付！大件物品发物流，货到了物流公司会电话通知亲去货，取货时需要带上收货人身份证（具体运费直接给物流公司就好了，提付跟我们代为付运费价格是一样的）小件物品发快递，全国各地运费不同，具体请咨询客服人员！关于签收：为了保护亲们的利益，请一定要当着物流或快递公司工作人员的面先验货再签收！如果发现货物外观有破损，请直接拒收并与我们联系，非常感谢。签收即代表：货物完好无损，除非质量问题可换货外，本公司不承担其它任何责任，购物前申明比购买后发生纠纷更为重要，共创和谐网购！

关于保修：所有产品均为大厂出品，均可享受6个月之内免费保修，终身有偿维修的服务！请放心购买！
关于更新：为了更好的适应市场，产品会不断更新，产品的具体参数请以实物为准，工厂有对产品进行不断改进升级之权利，如有疑问可根据产品型号电话咨询工厂，我们可以确保产品为正品以及全新的机器。

关于发票：本产品报价为未税价，开普通发票，增值税需要另加6个税点。