

手机控制50KW静音柴油发电机

产品名称	手机控制50KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	58800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

手机控制50KW静音柴油发电机波形畸变率小于5%，适合给精密设备供电。功率衰减低，机组输出稳定；无励磁绕组，加载、响应速度快、抗过载能力强；发电机效率高出常规发电机的20%，体积、重量仅是常规励磁发电机的80%。特别适用于通信基站、电信机房等别用电需求的地方。发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽量延长发电机的使用寿命。

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

手机控制50KW静音柴油发电机电池保养的小技巧:

(1) 用湿布把电池外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积聚白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。

(2) 打开电池加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电池侧边会有上、下限的标线来供用户参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果没有蒸馏水,则可用过滤自来水来应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。

(3) 检查一下电池是否充电正常。如果用户有三用电表,在起动发动机后,量一下电池两极的电压,必须超过13V以上才算正常。发现充电电压过低,就需要请人员检修一下充电系统了。如果没有三用电表,可用目测法:发动机起动后,打开电池加水盖,看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面,而且愈加油会冒得愈多;如果发现没有冒泡,那很可能就是充电系统有问题。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生,因此检验时千万不可有明火,以免发生爆炸起火。