

车载FM发射器,无线FM发射器 , 发射器

产品名称	车载FM发射器,无线FM发射器 , 发射器
公司名称	东莞市宇佳电子实业有限公司
价格	33.00/台
规格参数	品牌:Comfree 型号:V6 产地:中国广东
公司地址	中国广东 东莞市 大岭山镇水朗村拥军路商业大道
联系电话	86 769 85417910

产品详情

品牌	Comfree	型号	V6
产地	中国广东	电流	DC (FM发射器)
电压	5 (V)	发射频率	20-20000 (MHz)
失真度	X (%)	有效范围	10 (m)
左右声道隔离度	X (dB)		

型号：yj-fm6

车载fm发射器是用在您的便携式的mp3/ipod/cd/dvd机上,它可以把您所有的音频无线发射到您的汽车立体声音响系统里。型号yjfm6是13个发射频率的发射器。

一、制品概要

1. 客户：***

2. 机种：yj-fm6

3. 名称：车用十三频点发射器

4. 品番：yj

5. 线材：od3.0两芯白色屏蔽线

6.重量:24.8g(不含配线包装)

二、外观形状

1参照尺寸规格图

2. 插头:3.5st.p/g6.0边

三、标准测试条件

1. 试验条件状态,常温(5-35),常湿(45-85%),常气压(860-1060mbar),温度 20 ± 2 ,相对湿度60-70%,气压在860-1060mbar.

四、电气特性：

1.fm立体声发射

2.左右分离度 40db

3.工作电压dc12v

4.发射频率

13个fm发射频点(88.1 88.3 88.5 88.7 88.9 89.1 106.7 106.9 107.1 107.3 107.5 107.7 107.9)

5.发射功率-18 ± 3db

6.工作电流50ma

7.红色led数码管频率显示

五、机械的特性

1. 线的强度试验一分钟内负重3kg,无异常。

2. 线屈强度试验插头：1000回以上（角度90度，荷重100g,一分钟60回。）

六、信赖性试验

1. 高温试验温度50 中放置48小时后，外观、功能无异常。

2. 低温试验温度-30 中放置48小时后，外观、功能无异常。

3. 温湿度试验温度30 ，相对湿度95%以上中放置48小时后，外观、功能无异常。

4. 落下试验制品单体从80cm高度往地面落下3-6次后，外观、功能无异常。

5. 移行性试验电线对abs树脂无明显移行现象（60 温度中，60小时放置，荷重400g）。

使用说明

- 1.把yj-fm6的车充头插入汽车上的12v的点烟器里或12v的电源插座里。
- 2.红色led指示灯亮时表示通电，并显示第一个默认频道88.1
- 3.将音频线od3.5mm的插头插到mp3，cd或dvd播放器的od3.5mm耳机插座上，将另一端od3.5mm的插头插到yj-fm6下侧部位的od3.5mm立体声插座上。
- 4.将汽车上的收音机频道调到与yj-fm6相同的频道，该频率是当地无线电台没在占用的频率，fm发射频率是88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 89.1, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7, 107.9mhz .
- 5.按yj-fm6上的“+”或“-”这两个频道按键就可以选择与汽车上收音机的相同频道。短按“+”或“-”，每次以0.1 mhz增加或减少,长按“+”或“-”则快速加快或快速减。
- 6.按一下连接到yj-fm6的播放器上的播放按键。
- 7.播放器里的音乐/音频会通过yj-fm6发射到车上的立体声音响系统播放出来。

*吸塑彩卡包装

