

新型感应水龙头 锌合金重铸抛光镀铬

产品名称	新型感应水龙头 锌合金重铸抛光镀铬
公司名称	济南银河马电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SH-S-GSF-FG 规格:SH-S-GSF-FG 材质:锌合金重铸抛光镀铬
公司地址	济南市天桥区宝华街135号院内生产车间四至五层
联系电话	13356666009

产品详情

型号	SH-S-GSF-FG	规格	SH-S-GSF-FG
材质	锌合金重铸抛光镀铬	适用类型	脸盆龙头
功能类别	感应水龙头	公称压力	0.02~0.6 (Mpa)
工作温度	0-60 ()	安装型式	简易
品牌	银河马		

技术指标：适用水压：0.02~0.6mpa (0.2-6bar)电源：4.5v 三节碱性电池。可使用2年左右静态红外扫描待机耗电：< 20ua/h无负荷运转电流：< 25ma0.8mpa压力下运转电流：< 30ma开（关）阀时间：0.13秒适应温度：0~80 进出水管径：g1/2";壳体材料：锌合金重铸抛光镀铬管路及阀体材料：饮用水级铜管及尼龙手感距离：10-250mm内自动调节感应距离。自动关水保护；当水流长流达到一分钟时，龙头会启用；停水保护功能。当感应电路出现断线等意外故障时，龙头会自动关水等待维护。

安装说明：步骤1打开控制盒换上电池。

步骤2取下龙头上所有安装硬件?固定螺母

?紧固垫片

步骤3把带有控制线及水管的龙头安装在台面或台盆的中心安装孔（最小直径应为1-3/16"(30mm)注意：如把龙头安装在三孔台盆上，此时要安装装饰盖。

步骤4调整带有护线簧的导线及水管，将其穿过台面或台盆，用固定垫片及螺母把龙头固定在台面或台盆上。

重要提示：把软管连接到进水角阀。把软管连接到控制盒进水口之前冲掉进水管内的所有杂物。

步骤5用配件软管将龙头进水管与控制盒出水口（按控制盒背后箭头指示水流方向确定出水口）连接，拧紧软管接头。把供水管路的进水角阀与控制盒进水口用软管（非配件）连接。步骤6将导线上的插头插在控制盒的插座上，压紧锁住。步骤7打开进水角阀，检查是否漏水步骤82分钟（自动调试期）后启用水龙头。

使用方法：当使用者的手进入红外线感应范围（位于龙头出水口的下方），红外光束被反射回感应接收器，电磁阀起动，龙头自动出水。直到手从感应范围离开，或者达到龙头设定的最长流水时间，水流停止。

技术性能：技术优势之一，欧洲出口标准设计制造，龙头可自动调整感应范围、安装方便。欧洲出口标准设计制造，全部零配件达到欧洲饮用水器具使用标准，产品获得欧洲ce认证。产品设计了感应电路模块配自动检测系统，可根据感应龙头使用环境（光线、颜色、材质、温度、感应区域障碍物等），自动改变感应出水距离，保证正确传感信息、智能执行开关水阀。控制盒只有268克，无需固定在墙上。只需串接到管路上即可。

技术优势之二，感应龙头控制中独特设计的有效过滤系统，满足各类水质使用由于龙头阀体采用了分级过滤设计，将主出水封口设计成r型边沿，结构允许 $2 \times 2\text{mm}$ 以下的杂质通过，减少了水中杂质的堵塞。而用于通过控制系统的少量水，则需透过射流阀阀芯封水胶垫上反冲式上水毛细孔，再经过细滤装置过滤后，再进入阀的射流板控制系统，确保射流阀动作的稳定、可靠性。技术优势之三，严谨的生产工艺和检测手段感应龙头生产全过程，是在银河马si9000质量管理体系监控下进行的。由于核心部件电磁阀及控制电路模块是自主产权并自主生产。保证了产品的完整设计和制造。阀体生产经过高低压检测、控制系统老化稳定等处理；电路模块实行离子镀膜、真空超声波封装航空工艺；控制盒接线端子使用专用真空定位插座。

技术优势之四，控制盒套件独有的双ic控制电路模块控制系统设计成独立的双ic控制电路模块。电路设计简练，设计使用了自主产权的级数压缩技术。大量控制程序实行机械码压缩打包ic存储。减少电路布置。电路使用元器件少，故障率低，可靠性加强。主感应电路模块（感应模块），负责红外传感控制方面，配合使用感应龙头使用环境（光线、颜色、材质、温度、感应区域障碍物等），自动改变感应出水距离，保证正确传感信息、智能执行开关水阀；阀内附加ic控制电路模块系统，对电池电化学反应速度进行智能控制，高效利用电源。并保证在主控制系统出现故障后，几秒钟内自动封住阀门，防止水龙头水长流造成浪费。

维护与保养：如何清洗镀铬表面及特殊表层

切勿使用砂皮或化学试剂（包括含氯漂白剂）清洗龙头，因为它们会使龙头表面失去光泽，损坏铬金属或特殊表层。只允许使用肥皂和清水清洗，然后用干净的布或毛巾将表面擦干。在清洗浴室瓷砖时，应避免将洗涤剂溅到龙头表面。酸性物质和洗涤剂会使龙头表面失去光泽或损坏表面的铬金属。

有限责任担保

银河马电子公司担保其用优质材料制造而成的系列感应龙头，在正常使用下，材料及制造工艺无缺陷。在购买五年之内，在正常安装及使用情况下出现的材料或工艺上的缺陷，若客户将产品或零件运回银河马电子公司，公司将视情况负责修理、或更换缺陷的部件，银河马电子公司完全承担此项担保责任，但不承担客户的人工费、运输费及其他相关费用。以上担保只适用于从银河马电子公司直接购买的产品并用于再销售的团体个人。此项担保不包括电池寿命。超出以上界定范围及由此产生的任何损失不在公司担保范围之内。

